

www.revize-ez.eu

Tomáš Zákoucký
Dopravní 537
Liberec 30
463 11

tzelektro@email.cz

PRAVIDELNÁ REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE

ČRo
Praha
Vinohradská 12

Tomáš Zákoucký

V Liberci dne 15. října 2014

ev. číslo revizní zprávy : ČRo 18/2014

Výtisk č.:
Počet příloh: 1
Počet listů: 84

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZE ELEKTRICKÉ INSTALACE

Revize provedena dle: ČSN 33 2000-6-701:2007, ČSN 33 2000-7-710:2013

Revizní technik: Tomáš Zákoucký
Adresa firmy: Dopravní 537
Liberec
463 11
Ev. č. osvědčení: 1157/8/12/R-EZ-E2A
Ev. č. oprávnění: 0508/8/12/EZ-M,O,R,Z-E2A

Datum zahájení: 30. Listopadu 2014
Datum ukončení: 30. Listopadu 2014
Datum vypracování: 30. Prosince 2014

Adresa objektu: ČRo
Vinohradská 12
Praha 2

Název objektu: Objekt Vinohradská

Objednavatel
revize: ČRo
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

Předložené
dokumenty:

Projektová dokumentace-nepředložen
Protokol o určení vnějších vlivů – nepředložen

Základní údaje: *Jmenovité napětí:* 3N PE ~ 50Hz 400V / TN-S / IT označení sítí dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Vnější vlivy: *Stanoveny:* Normální, zvláště nebezpečné (zdravotní středisko)

Ochrana před
nebezpečným
dotykovým
napětím:
- Samočinným odpojením od zdroje
- Izolací
- Proudovým chráničem

1. Soupis použitých měřících přístrojů:

Název	Typ	Výrobní číslo
Termokamera	Flir i 3	5862795
Revizní přístroj	ErotestXE	13471489

2. Popis elektro instalace:

Předmětem revize je objekt českého rozhlasu Praha stoupačka D . Objekt je požíván jako administrativní budova s vysílacími studiji .

Rozsah revize:

Revize se týká obvodů v revizní zprávě obsažené navazujících prvků taktéž v revizní zprávě obsažené..

Popis sítí:

Sít TN-S, IT

Použité kabely:

CYKY

Uložení:

kabelové žlaby, kabelové lávky, ve stěnách, lištách,

Ochrana proto přepětí:

Použito

3. Měření provedená při revizi:

- Měření uzemnění dle příslušných ČSN.
- Měření proudových chráničů dle příslušných ČSN.
- Měření izolačního odporu dle příslušných ČSN.
- Měření po spojení dle příslušných ČSN

4. Fyzická kontrola elektro instalace:

Ochrana před dotykem živých částí (základní ochrana):

	Položka	Poznámka
1.	Izolace živých částí	
2.	Přepážky	
3.	Kryty	

Zařízení:

	Zařízení	Poznámka
1.	Kabely	
2.	Instalační materiál	
3.	Instalační trubky	
4.	Úložné kabelové kanály	
5.	Rozvodná zařízení	
6.	Svítlidla	
7.	Ochranné přístroje (chrániče, jističe atd.)	

Označování:

	Položka	Poznámky
1.	Označení ochranných přístrojů, spínačů a svorek	
2.	Varovné nápisy	
3.	Výstražné nápisy	
4.	Značení vodičů	
5.	Přístroje pro odpojení	
6.	Spínací přístroje	
7.	Schémata a přehledy	

5. Měření:

Budova:	Vinohradská
Umístění:	6.patro STOUPAČKA D

Popis:	Rozvodna	Napětí:	400V	STOUPAČKA-D
Označení:	ERS-6D1	Proud:	100A	IP: 40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod: 6 cu
Soustava:	TN-S/IT	r.v.:	2008	Zs (Ω): 0,21

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek				Poznámka	
Č.	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smyčky	Proud. Chránič			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI, M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ			Zi (Ω)	IΔn (mA)		TΔ (ms)
1	SÍŤ/D	HL.VVP		FA	3	100			25,0	CU	>500	0,26			
2	SÍŤ/D	OV.L.SIGNAL.		FA		3	2	B	1,5	CU	>500	0,36			
3	SÍŤ/D	OSV.	E101	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,65			
4	SÍŤ/D	REZ.	E102	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,62			
5	SÍŤ/D	REZ.	E103	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,69			
6	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E150	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,48			
7	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E151	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,69			
8	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E152	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,62			
9	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E153	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,64			
10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E160	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,63			
11	SÍŤ/D	ZÁS.	X101	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,48			
12	SÍŤ/D	ZÁS.	X102	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,69			
13	SÍŤ/D	ZÁS.	X103	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,48			
14	SÍŤ/D	ZÁS.	X104	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,69			
15	SÍŤ/D	ZÁS.	X105	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,79			

16	SÍŤ/D	ZÁS.	X106	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
17	SÍŤ/D	ZÁS.	X107	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
18	SÍŤ/D	ZÁS.	X108	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
19	SÍŤ/D	ZÁS.	X109	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,98					
20	SÍŤ/D	ZÁS.	X110	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45					
21	SÍŤ/D	JED.ČAS	A101	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,62					
22	SÍŤ/D	WIFI	A102	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,59					
23	SÍŤ/D	FAN COIL	A111	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
24	SÍŤ/D	FAN COIL	A112	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
25	SÍŤ/D	FAN COIL	A113	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
26	SÍŤ/D	STR.VENTIL	A114	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,96					
27	SÍŤ/D	TRAFO EPS		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,78					
28	SÍŤ/U	PŘEPÍNAČ	DA/UPS	FA	3	100		25	CU	>500	0,85					
29	SÍŤ/U	OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZAC E	FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,75					
30	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
31	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
32	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
33	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
34	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
35	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
36	SÍŤ/U	ZÁS.	X207	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
37	SÍŤ/U	REZ.	X208	FA	1	16	B									
38	SÍŤ/U	REZ.	X209	FA	1	16	B									
39	SÍŤ/U	REZ.	X210	FA	1	16	B									
40	SÍŤ/U	KOPÍRKA	X231	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
41	SÍŤ/U	REZ.	A201	FA	1	16	B									
42	SÍŤ/U	REZ.	A202	FA	1	16	B									
43	SÍŤ/U	REZ.	A204	FA	1	16	B									
44	SÍŤ/U	REZ.	A205	FA	1	10	C									
45	SÍŤ/U	CCTV REZ.	A203	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					

46	SÍŤ/U	KAMERY	A211	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,64			
47	SÍŤ/U	PR.CHR.	A212	FI	1	10/0,003		1,5	CU	>500	0,63	25	10	0
48	SÍŤ/U	OSV.	A220	FA	1	25	B	2,5	CU	>500	0,98			
49	SÍŤ	HL.VYP		FA	3	100		35	CU	>500	0,45			
50	SÍŤ	OVL.SIG.		FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,62			
51	SÍŤ	OSV.	E301	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,59			
52	SÍŤ	OSV.	E302	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69			
53	SÍŤ	OSV.	E303	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,85			
54	SÍŤ	OSV.	E304	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,78			
55	SÍŤ	OSV.	E305	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,96			
56	SÍŤ	OSV.	E306	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,78			
57	SÍŤ	OSV.REZ.	E307	FA	1	10	B							
58	SÍŤ	OSV.REZ.	E308	FA	1	10	B							
59	SÍŤ	OSV.REZ.	E309	FA	1	10	B							
60	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,84			
61	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,65			
62	SÍŤ	OSV.REZ.	E352	FA	1	10	B							
63	SÍŤ	OSV.REZ.	E353	FA	1	10	B							
64	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48			
65	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69			
66	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62			
67	SÍŤ	REZ.	A303	FA	1	16	B							
68	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63			
69	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48			
70	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69			
71	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48			
72	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69			
73	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,79			
74	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95			
75	SÍŤ	REZ.	X308	FA	1	16	B							

76	SÍŤ	REZ.	X309	FA	1	16	B												
77	SÍŤ	REZ.	X310	FA	1	16	B												
78	SÍŤ	REZ.	X311	FA	1	16	B												
79	SÍŤ	ZÁS.	X331	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,62					
80	SÍŤ	ZÁS.	X332	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,59					
81	SÍŤ	ZÁS.	X333	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,69					
82	SÍŤ	ZÁS.	X334	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,85					
83	SÍŤ	ZÁS.	X335	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,78					
84	SÍŤ	ZÁS.	X336	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,96					
85	SÍŤ	ZÁS.	X337	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,78					
86	SÍŤ	ZÁS.	X338	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,85					
87	SÍŤ	ZÁS.	X339	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,75					
88	SÍŤ	ZÁS.	X340	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,69					
89	SÍŤ	ZÁS.	X341	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,84					
90	SÍŤ	ZÁS.	X342	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,95					
91	SÍŤ	ZÁS.	X343	FA	1	16	B	2,5	CU	>500				0,60					
92	SÍŤ	ZÁS.	X344	FA	3	25	B	6	CU	>500				0,70					
93	SÍŤ	ROZV.PÁTER	X345	FA	3	25	B	2,5	CU	>500				0,50					
94	SÍŤ	REZ.	X346	FA	3	10	B												

Umístění:	6.patro	C 616 anténí místnost
-----------	---------	-----------------------

Popis:		Napětí:	400V	Umístění:	Č.M. 616
Označení:	ERT-6P1	Proud:	50A	IP:	30/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	EN 60439-3	Přívod:	
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	

Č.	Použití	Údaje o obvodu			Výsledky zkoušek			Poznámka
		Ochrana obvodů			Vodič	Izolační odpor	Proud. Chránič	

Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)
1	HL.PŘEPÍNAČ	DA-O-UPS	1-QM1	3	50		6,0	CU				
2	OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZACE	FA	3	2	B	2,5	CU	>500	0,59		
3	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69		
4	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85		
5	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78		
6	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,96		
7	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78		
8	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85		
9	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75		
10	ZÁSUVKA	STOJAN	616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69		
11	ZÁSUVKA		616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84		
12	ZÁSUVKA		616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95		
13	ZÁSUVKA		616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48		
14	ZÁSUVKA		616	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68		
15	ZÁSUVKA	REZERVA		1	16	B						
16	ZÁSUVKA	REZERVA		1	16	B						
17	ZÁSUVKA	REZERVA		1	16	B						
18	ZÁSUVKA	REZERVA		1	16	B						

Umístění: 5.patro STOUPAČKA D

Popis:	Napětí: 400V	Umístění: D	STOUPAČKA-
Označení: ERS-5D1	Proud: 100A	IP: 40/20	
Výrobce: Hochtief	ČSN: EN 60439-3	Přívod: 25/25/35	
Soustava: TN-S	r.v.: 2008	Zs (Ω):	

Údaje o obvodu	Výsledky zkoušek	Poznámka
----------------	------------------	----------

Č.	Použití			Ochrana obvodů							Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič		
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	Zi (Ω)	IΔn (mA)			TΔ (ms)	Un (V)	
1	Síť/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU							
2	Síť/D	OVL.SIGNAL.		1-F1.1	3	2	B	B	1,5	CU	>500	0,26					
3	Síť/D	REZ.	E101	1-F1	1	10	B	B									
4	Síť/D	REZ.	E102	1-F2	1	10	B	B									
5	Síť/D	REZ.	E103	1-F3	1	10	B	B									
6	Síť/D	OSV. CHODB.	E150	1-F4	1	10	B	B	1,5	CU	>500	0,69					
7	Síť/D	OSV. CHODB.	E151	1-F5	1	10	B	B	1,5	CU	>500	0,48					
8	Síť/D	OSV. REZ	E152	1-F6	1	10	B	B									
9	Síť/D	OSV. REZ	E153	1-F7	1	10	B	B									
10	Síť/D	OSV. CHODB.	E160	1-F8	1	10	B	B	1,5	CU	>500	0,64					
11	Síť/D	ZÁS.	X101	1-F9	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,63					
12	Síť/D	ZÁS.	X102	1-F10	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,48					
13	Síť/D	ZÁS.	X103	1-F11	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,69					
14	Síť/D	ZÁS.	X104	1-F12	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,48					
15	Síť/D	ZÁS.	X105	1-F13	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,69					
16	Síť/D	ZÁS.	X106	1-F14	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,79					
17	Síť/D	ZÁS.	X107	1-F15	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,95					
18	Síť/D	ZÁS.	X108	1-F16	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,64					
19	Síť/D	REZ.	X109	1-F17	1	16	B	B									
20	Síť/D	REZ.	X110	1-F18	1	16	B	B									
21	Síť/D	JED.ČAS	A101	1-F19	1	6	C	C	1,5	CU	>500	0,45					
22	Síť/D	WIFI	A102	1-F20	1	6	C	C	1,5	CU	>500	0,62					
23	Síť/D	FAN COIL	A111	1-F21	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,59					
24	Síť/D	FAN COIL	A112	1-F22	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,69					
25	Síť/D	FAN COIL	A113	1-F23	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,85					
26	Síť/D	CHLAZENÍ	A114	1-F24	1	4	B	B	1,5	CU	>500	0,78					

[illegible]

57	SÍŤ	OSV.REZ.	E309	FA	1	10	B												
58	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	CU	>500			0,68						
59	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	CU	>500			75,00						
60	SÍŤ	OSV.CHODB.	E352	FA	1	10	B	1,5	CU	>500			0,76						
61	SÍŤ	OSV.CHODB.	E353	FA	1	10	B	1,5	CU	>500			0,84						
62	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500			0,65						
63	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,98						
64	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,89						
65	SÍŤ	REZ.	A303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,48						
66	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,69						
67	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,62						
68	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,68						
69	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,63						
70	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,48						
71	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,69						
72	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,48						
73	SÍŤ	ZÁS.	X308	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,69						
74	SÍŤ	REZ.	X309	FA	1	16	B												
75	SÍŤ	REZ.	X310	FA	1	16	B												
76	SÍŤ	REZ.	X311	FA	1	16	B												
77	SÍŤ	ZÁS.	X331	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,98						
78	SÍŤ	ZÁS.	X332	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,67						
79	SÍŤ	ZÁS.	X333	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,68						
80	SÍŤ	ZÁS.	X334	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,62						
81	SÍŤ	ZÁS.	X335	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,59						
82	SÍŤ	ZÁS.	X336	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,69						
83	SÍŤ	ZÁS.	X337	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,85						
84	SÍŤ	ZÁS.	X338	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,78						
85	SÍŤ	ZÁS.	X339	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,96						
86	SÍŤ	ZÁS.	X340	FA	1	16	B	2,5	CU	>500			0,78						

8	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E152	FA	1	10	B	rez.		>500	0,85					
9	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E153	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,78					
10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E154	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,63					
10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E160	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
11	SÍŤ/D	ZÁS.	X101	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
12	SÍŤ/D	ZÁS.	X102	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
13	SÍŤ/D	ZÁS.	X103	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
14	SÍŤ/D	ZÁS.	X104	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,79					
15	SÍŤ/D	ZÁS.	X105	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
16	SÍŤ/D	ZÁS.	X106	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
17	SÍŤ/D	ZÁS.	X107	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
18	SÍŤ/D	ZÁS.	X108	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
19	SÍŤ/D	ZÁS.	X109	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
20	SÍŤ/D	ZÁS.	X110	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
21	SÍŤ/D	JED.ČAS	A101	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,59					
22	SÍŤ/D	WIFI	A102	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,69					
23	SÍŤ/D	FAN COIL	A111	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
24	SÍŤ/D	REZ.	A112	FA	1	16	B									
25	SÍŤ/D	REZ.	A113	FA	1	16	B									
26	SÍŤ/D	REZ.	A114	FA	1	4	B									
27	SÍŤ/D	REZ.	A115	FA	1	6	B									
	SÍŤ/D	JED.ČAS		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,75					
	SÍŤ/D	WIFI		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69					
	SÍŤ/D	FAN COIL		FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
	SÍŤ/D	FAN COIL		FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
	SÍŤ/D	FAN COIL		FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
	SÍŤ/D	vent. Větrání sklad 4 np	423	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,69					
	SÍŤ/D	vent. Elektro	A115	FA	3	4	B	1,5	CU	>500	0,48					
28	SÍŤ/U	PŘEPÍNAČ	DA/UPS	2-QM1	3	100		25	CU	>500						

29	SÍŤ/U	OVLÁDÁNÍ	SIGNALIZAC E	FA	3	2	B	1,5	CU	>500							
30	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85						
31	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
32	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
33	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
34	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
35	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68						
36	SÍŤ/U	ZÁS.	X207	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,79						
37	SÍŤ/U	ZÁS.	X208	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95						
38	SÍŤ/U	ZÁS.	X209	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64						
39	SÍŤ/U	ZÁS.	X210	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63						
40	SÍŤ/U	ZÁS.	X211	FA	1	16	B										
41	SÍŤ/U	REZ.		FA	1	16	B										
42	SÍŤ/U	REZ.		FA	1	16	B										
43	SÍŤ/U	REZ.		FA	1	16	B										
44	SÍŤ/U	REZ.		FA	1	16	B										
45	SÍŤ/U	KOPIRKA	X251	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
46	SÍŤ/U	RACK	X252	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
47	SÍŤ/U	RACK	X253	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
48	SÍŤ/U	RACK	X254	FA	1	16	B	2,5	CU	>500							
49	SÍŤ/U	RACK	X255	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68						
50	SÍŤ/U	REZ.	X256	FA	1	16	B										
51	SÍŤ/U	REZ.	A201	FA	1	16	B										
52	SÍŤ/U	REZ.	A202	FA	1	16	B										
53	SÍŤ/U	REZ.	A204	FA	1	16	B										
54	SÍŤ/U	REZ.	A205	FA	1	10	C										
55	SÍŤ/U	CCTV REZ.	A203	FA	1	16	B			>500	0,89						
56	SÍŤ/U	KAMERY	A211	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,48						
57	SÍŤ/U	PR.CHR.	A212	FA	1	10	C			>500	0,69	30					
58	SÍŤ	HL.VYP		FA	3	100		35	CU	>500	0,62						

59	SÍŤ	OVL.SIG.	FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,68			
60	SÍŤ	OSV.	E301	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,63		
61	SÍŤ	OSV.	E302	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48		
62	SÍŤ	OSV.	E303	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69		
63	SÍŤ	OSV.	E304	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48		
64	SÍŤ	OSV.	E305	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69		
65	SÍŤ	OSV.	E306	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69		
66	SÍŤ	OSV.REZ.	E307	FA	1	10	B						
67	SÍŤ	OSV.REZ.	E308	FA	1	10	B						
68	SÍŤ	OSV.REZ.	E309	FA	1	10	B						
69	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,67		
70	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68		
71	SÍŤ	OSV.REZ.	E352	FA	1	10	B						
72	SÍŤ	OSV.REZ.	E353	FA	1	10	B						
73	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69		
74	SÍŤ	KONTROLNÍ LINKA 5	FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,85			
75	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78		
76	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,96		
77	SÍŤ	REZ.	A303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78		
78	SÍŤ	REZ.	A304	FA	1	16	B						
79	SÍŤ	REZ.	A305	FA	1	16	B						
80	SÍŤ	REZ.	A306	FA	1	16	B						
81	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84		
82	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48		
83	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68		
84	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,70		
85	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,50		
86	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,56		
87	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69		
88	SÍŤ	REZ.	X308	FA	1	16	B						

[illegible]

119	SÍŤ	REZ.	X363	FA	1	16	B						
120	SÍŤ	REZ.	X364	FA	1	16	B						
121	SÍŤ	REZ.	X365	FA	1	16	B						
122	SÍŤ	REZ.	X373	FA	3	16	B						
123	SÍŤ	REZ.	X374	FA	3	16	B						
124	SÍŤ	REZ.	E330	FA	1	16	B						
125	SÍŤ	REZ.	E331	FA	1	16	B						
126	SÍŤ	ZÁS.	X355	FA	1	16	B	2,5	CU	>500		0,61	

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C441
Označení:	ERT-4R3	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,26

č.	Údaje o obvodu				Výsledky zkoušek								Poznámka
	Použití		Ochrana obvodů			Vodič		Izolací odpor Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	Impedance smíčky Zi (Ω)	Proud. Chránič		Un (V)	
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char. .	Průřez (mm²)			Typ	IΔn (mA)		
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,36			
2	Jednotní	čas	A203	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,52			
3	Světlo	on air	A204	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,45			
4	Světlo	on air	A205	1	6	B	REZ.						
5	Repro	m.č 440, 441	X201	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,51			
6	Repro	m.č 440, 441	X202	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,36			
7	Zas.	Režie 441	X206	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
8	Zas.	Režie 441	X207	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45			
9	Zas.	Režie 441	X208	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62			
10	Zas.	Režie 441	X209	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45			

11	Zas.	Režie 441	X210	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,41			
12	Zas.	Režie 441	X211	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,52			
13	Zas.	Režie 441	X212	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,39			
14	Zas.		X215	FA	1	16	B	REZ.						
15	Zas.		X216	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,42			
16	Světlo		E202	FA	1	10	B	REZ.						
17	Světlo		E203	FA	1	10	B	REZ.						

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C435
Ornačení:	ERT-4R1	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití			Ochrana obvodů				Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud, Chránič			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2		f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ			Z _i (Ω)	I _{Δn} (mA)	T _Δ (ms)	
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,36				
2	Jednotní	čas		FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,52				
3	Světlo	on air		FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,45				
4	Světlo	on air		FA	1	6	B	REZ.							
5	Repro	m.č 436, 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,51				
6	Repro	m.č 436, 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,36				
7	Zas.	Režie 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
8	Zas.	Režie 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45				
9	Zas.	Režie 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62				
10	Zas.	Režie 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45				
11	Zas.	Režie 435		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,41				

12	Zas.	Režie 435	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,52		
13	Zas.		FA	1	16	B	REZ.					
14	Zas.		FA	1	16	B	REZ.					
15	Zas.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,42		
16	Světlo	m 435	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,42		
17	Světlo		FA	1	10	B	REZ.					

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C437
Ornačení:	ERT-4R2	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,25

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	Impedance smíčky Zi (Ω)	Proud. Chránič			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	IΔn (mA)			TΔ (ms)	Un (V)		
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,36				
2	Jednotný	čas	435	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,52				
3	Světlo	on air	436, 437	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,45				
4	Světlo	on air		FA	1	6	B	REZ.							
5	Repro	m.č 436, 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,51				
6	Repro	m.č 436, 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,36				
7	Zas.	Režie 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
8	Zas.	Režie 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45				
9	Zas.	Režie 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62				
10	Zas.	Režie 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45				
11	Zas.	Režie 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,41				
12	Zas.	Režie 437		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,52				

13	Zas.	stud 436	FA	1	16	B	REZ.						
14	Zas.	stud 436	FA	1	16	B	REZ.						
15	Zas.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,42			
16	Zas.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,42			
17	Světlo	m 436	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,26			
18	Světlo		FA	1	10	B	REZ.						
19	Světlo		FA	1	10	B	REZ.						

Popis:	Machine rom	Napětí:	400V	Umístění:	C438
Označení:	ERT-4SP	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	Zi (Ω)			IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)	
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,65				
2	Jednotní	čas	435	FA	1	6	B	REZ.			0,58				
3	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
4	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
5	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
6	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
7	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,98				
8	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
9	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58				
10	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
11	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65				
12	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65				

13	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58				
14	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
15	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
16	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
17	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
18	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,98				
19	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
20	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58				
21	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58				
22	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
23	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
24	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
25	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
26	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,98				
27	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
28	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58				
29	Zas.	míst	438	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
30	OS.	míst	438	FA	1	10	B	REZ.							
31	OS.	míst	438	FA	1	10	B	REZ.							

P+511:537opis	Machine rom	Napětí: 400V	Umístění: C438
Označení: ERT-4M1		Proud: 40A	IP: 40/20
Výrobce: Hochtief		ČSN: ČSN EN 60439-3	Přívodi: 6 Cu
Soustava: TN-S		r.v.: 2008	Zs (Ω): 0,29

Č.	Údaje o obvodu						Výsledky zkoušek					Poznámka
	Použití		Ochrana obvodů			Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chránič		
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ	R _i (MΩ) min PE-N, L1, L2, L3	Z _i (Ω)	I _{Δn} (mA)	

1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,68			
2	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
3	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
4	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58			
5	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
6	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
7	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
8	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68			
9	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,98			
10	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
11	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58			
12	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58			
13	Zas.	míst	442	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
14		REZ		FA	1	16	B	REZ.						
15		REZ		FA	1	16	B	REZ.						
16		REZ		FA	1	16	B	REZ.						
17		REZ		FA	1	16	B	REZ.						
18		REZ		FA	1	10	B	REZ.						
19		REZ		FA	1	10	B	REZ.						

Umístění: 3.patro STOUPAČKA D

P4511:537opis	Machine rom	Napětí:	400V	Umístění:	C337
Označení:	ERT-3M1	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	

Č.	Použití	Údaje o obvodu			Výsledky zkoušek			Poznámka
		Ochrana obvodů			Vodič	Izolační odpor	Impedance smíčky	

Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE-N, L1, L2, L3	Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)
1	ovládání	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	0,68			
2	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,65			
3	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,65			
4	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,58			
5	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,69			
6	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,48			
7	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,78			
8	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,68			
9	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,98			
10	Zas.	337	FA	1	16	B	2,5	Cu	0,48			
11	Zas.		FA	1	16	B	Rez.					
12	Zas.		FA	1	16	B	Rez.					
13	Zas.		FA	1	16	B	Rez.					
14	osvětlení	336	FA	1	10	B	1,5	Cu	0,58			
15	osvětlení	336	FA	1	10	B	1,5	Cu	0,69			

Popis: Režie	Napětí: 400V	Umístění: C332
Osazení: ERT-3R6	Proud: 40A	IP: 40/20
Výrobce: Hochtief	ČSN: ČSN EN 60439-3	Přívod: 6 Cu
Soustava: TN-S	r.v.: 2008	Zs (Ω): 0,19

Údaje o obvodu												Výsledky zkoušek				Poznámka
Č.	Použití			Ochrana obvodů				Vodič		Izolální odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič				
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ	I _{Δn} (mA)			T _Δ (ms)	U _n (V)			
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,68					
2	Zas.	studio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65					

3	Zas.	stodio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65		
4	Zas.	stodio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58		
5	Zas.	stodio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69		
6	Zas.	stodio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48		
7	Zas.	stodio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78		
8	Zas.	stodio	332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68		
9				FA	1	16	B	REZ.					
10				FA	1	16	B	REZ.					
11	Os.	stodio	332	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,48		
12	Světlo			FA	1	10	B	REZ.					

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C332
Osazení:	ERT-3R6	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	Typ:	2008	Zs (Ω):	0,21

Č.	Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek				Poznámka
	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smyčky	Proud. Chránič			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char .	Průřez (mm²)	Typ	I _{Δn} (mA)			T _Δ (mS)	U _n (V)		
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,68				
2	Jednotní	čas	A203	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,65				
3	Světlo	on air	A204	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,65				
4	Světlo	on air	A205	FA	1	6	B	REZ.		>500	0,58				
5	Repro	m.č 440, 441	X201	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
6	Repro	m.č 440, 441	X202	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
7	Zas.	Režie 441	X205	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
8	Zas.	Režie 441	X206	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				

9	Zas.	Režie 441	X207	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68			
10	Zas.	Režie 441	X208	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
11	Zas.	Režie 441	X209	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
12	Zas.	Režie 441	X210	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58			
13	Zas.	Režie 441	X211	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
14	Zas.	Režie 441	X212	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
15	Zas.		X215	FA	1	16	B	REZ.						
16	Zas.		X216	FA	1	16	B	REZ.						
17	Světlo		E201	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,78			
18	Světlo		E202	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,68			
19	Světlo		E203	FA	1	10	B	REZ.						

Popis: Režie	Napětí: 400V	Umístění: C349
Označení: ERT-3R2	Proud: 40A	IP: 30/20
Výrobce: Hochtief	ČSN: ČSN EN 60439-3	Přívod: 6 Cu
Soustava: TN-S	r.v. 2008	Zs (Ω):

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
Použití			Ochrana obvodů				Vodič		Impedance smičky	Provd. Chránič	T _Δ (mS)	U _n (V)			
Funkce	Funkce 1	Funkce 2		f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ							
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,68				
2	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65				
3	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65				
4	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58				
5	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
6	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	Rez.							
7	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	Rez.							
8	Jednotní	čas	M 349	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,68				

9	Světlo	on air	M 349	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,68				
10	Světlo	on air		FA	1	6	B	REZ.		>500					
11	Repro	zas.	M 349	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,65				
12	Repro	zas.	M 349	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,58				
13	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
14	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
15	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
16	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
17	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
18	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
19	Zas.	Režie	M 349	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68				
20		osvětlení	M 349	FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	0,68				
21	Zas.		M 349	FA	1	16	B	Rez.	Cu						
22		ventylátor		FA	1	2	B	1,5	Cu	>500	0,65				
23	Světlo	on air	M 349	FA	1	4	B	1,5	Cu	>500	0,58				

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C350
Označení:	ERT-3R3	Proud:	40A	IP:	30/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,65

Č.	Údaje o obvodu							Výsledky zkoušek					Poznámka	
	Použití		Ochrana obvodů				Vodič		Izolační odpor	Impedance smítky	Proud. Chránič			
											I _{Δn} (mA)	T _Δ (ms)		
														U _n (V)
Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ	R _i (MΩ) min PE- N,LL,12,13	Z _i (Ω)	I _{Δn} (mA)	T _Δ (ms)	U _n (V)		
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,68			
2	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
3	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
4	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58			
5	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
6	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	Rez.						

10	Světlo	on air	FA	1	6	B	REZ.						
11	Repro	zas.	M 351	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,65		
12	Repro	zas.	M 351	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,58		
13	Zas.	Režie	M 351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69		
14	Zas.	Režie	M 351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48		
15	Zas.	Režie	M 351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48		
16	Zas.	Režie	M 351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78		
17	Zas.	Režie	M 351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78		
18	Zas.	Režie	M 351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68		
19			M 351	FA	1	16	B	Rez.					
20		osvětlení	M 351	FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	0,68		
21	Zas.		M 351	FA	1	16	B	Rez.					
22		ventylátor		FA	1	2	B	1,5	Cu	>500	0,65		
23	Světlo	on air	M 350	FA	1	4	B	1,5	Cu	>500	0,58		

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C347
Ornačení:	ERT-3R1	Proud:	40A	IP:	30/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívodi:	6 Cu
Soustava:	TN-S	TV:	2008	Zs (Ω):	

Č.	Údaje o obvodu							Výsledky zkoušek					Poznámka
	Použití		Ochrana obvodů				Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič		
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char .	Průřez (mm ²)	Typ			IΔn (mA)	TΔ (mS)	
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,68		
2	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65		
3	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65		
4	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,58		
5	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69		
6	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	Rez.					
7	zas.	stojan	3Ch5	FA	1	16	B	Rez.					
8	Jednotní	čas	M 347	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,68		
9	Světlo	on air	M 347	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,68		
10	Světlo	on air		FA	1	6	B	REZ.					
11	Repro	zas.	M 347	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,65		
12	Repro	zas.	M 347	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,58		

13	Zas.	Režie	M 347	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
14	Zas.	Režie	M 347	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
15	Zas.	Režie	M 347	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
16	Zas.	Režie	M 347	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
17	Zas.	Režie	M 347	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
18	Zas.	Režie	M 347	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,68			ma 0,5
19			M 347	FA	1	16	B	Rež.						
20		osvětlení	M 347	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,68			
21	osvětlení		M 348	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,68			
22				FA	1	2	B	Rež.						
23	Světlo	on air	M 347	FA	1	4	B	1,5	Cu	>500	0,58			

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	Umístění:	STOUPAČKA-D
Označení:	ERS3D1	Proud:	100A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.d.	2008	Zs (Ω):	0,21

Údaje o obvodu														Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití		Ochrana obvodů						Vodič		Izolační odpor	Impedance smyčky	Proud. Chránič						
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N1,1,1,2,1,3				Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)		
1	SÍŤ/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,26							
2	SÍŤ/D	OVL.SIGNAL.		1-F1.1		3	2	B	1,5	CU	>500	0,36							
3	SÍŤ/D	REZ.	E101	1-F1	1	10		B	rez.	CU	>500	0,65							
4	SÍŤ/D	REZ.	E102	1-F2	1	10		B	rez.	CU	>500	0,62							
5	SÍŤ/D	Os.	E120	1-F3	1	10		B	1,5	CU	>500	0,69							
6	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E150	1-F4	1	10		B	1,5	CU	>500	0,48							
7	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E151	1-F5	1	10		B	rez.										
8	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E152	1-F6	1	10		B	rez.										
9	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E153	1-F7	1	10		B	1,5	CU	>500	0,64							
10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E154	1-F7	1	10		B	1,5	CU	>500	0,63							

11	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E160	1-F8	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48						
12	SÍŤ/D	ZÁS.	X101	1-F9	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
13	SÍŤ/D	ZÁS.	X102	1-F10	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
14	SÍŤ/D	ZÁS.	X103	1-F11	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
15	SÍŤ/D	ZÁS.	X104	1-F12	1	16	B	2,5	CU	>500	0,79						
16	SÍŤ/D	ZÁS.	X105	1-F13	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95						
17	SÍŤ/D	ZÁS.	X106	1-F14	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64						
18	SÍŤ/D	ZÁS.	X107	1-F15	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63						
19	SÍŤ/D	ZÁS.	X108	1-F16	1	16	B	2,5	CU	>500	0,98						
20	SÍŤ/D	ZÁS.	X109	1-F17	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45						
21	SÍŤ/D	ZÁS.	X110	1-F18	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						
22	SÍŤ/D	ZÁS.	X111	1-F18	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59						
23	SÍŤ/D	ZÁS.	X112	1-F18	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
24	SÍŤ/D	ZÁS.	X113	1-F18	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85						
25	SÍŤ/D		X114	1-F18	1	16	B	rez.									
26	SÍŤ/D		X115	1-F18	1	16	B	rez.									
27	SÍŤ/D		X116	1-F18	1	16	B	rez.									
28	SÍŤ/D	JED.ČAS	A101	1-F19	1	6	C	1,5	CU	>500	0,85						
29	SÍŤ/D	WIFI	A102	1-F20	1	6	C	1,5	CU	>500	0,75						
30	SÍŤ/D	FAN COIL	A111	1-F21	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
31	SÍŤ/D	REZ.	A112	1-F22	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84						
32	SÍŤ/D	REZ.	A113	1-F23	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65						
33	SÍŤ/U	PŘEPÍNAČ	DA/UPS	2-QM1	3	100		25	CU	>500	0,62						
34	SÍŤ/U	OVLAĐÁNÍ	SIGNALIZAC E	2-F1.1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,69						
35	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	2-F1	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
36	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	2-F2	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
37	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	2-F3	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75						
38	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	2-F4	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
39	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	2-F5	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84						
40	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	2-F6	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						

41	SÍT/U	ZÁS.	X207	2-F7	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
42	SÍT/U	ZÁS.	X208	2-F8	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
43	SÍT/U	ZÁS.	X209	2-F9	1	16	B	2,5	CU	>500	0,96					
44	SÍT/U	ZÁS.	X210	2-F10	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
45	SÍT/U	ZÁS.	X211	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
46	SÍT/U	ZÁS.	X212	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
47	SÍT/U	ZÁS.	X213	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
48	SÍT/U	REZ.	X214	FA	1	16	B	rez.								
49	SÍT/U	REZ.	X215	FA	1	16	B	rez.								
50	SÍT/U	REZ.	X216	FA	1	16	B	rez.								
51	SÍT/U	KOPÍRKA	X251	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59					
52	SÍT/U	KOPÍRKA	X252	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
53	SÍT/U	RACK	X253	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
54	SÍT/U	STA 3	X254	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
55	SÍT/U	REZ.	X255	FA	1	16	B	rez.								
56	SÍT/U	REZ.	X256	FA	1	16	B	rez.								
57	SÍT/U	EZS	A201	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
58	SÍT/U	EPS	A202	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
59	SÍT/U	CCTV	A204	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
60	SÍT/U	REZ.	A205	FA	1	10	C									
61	SÍT/U	CCTV	A203	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,65					
62	SÍT/U	KAMERY	A212	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,68					
63	SÍT	HL.VYP		3-QM1	3	100		35	CU	>500	0,84					
64	SÍT	OVL.SIG.		3-F1.1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,48					
65	SÍT	OSV.	E301	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
66	SÍT	OSV.	E302	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62					
67	SÍT	OSV.	E303	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,84					
68	SÍT	OSV.	E304	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,63					
69	SÍT	OSV.	E305	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
70	SÍT	OSV.	E306	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					

71	SÍŤ	OSV.REZ.	E307	FA	1	10	B												
72	SÍŤ	OSV.REZ.	E308	FA	1	10	B												
73	SÍŤ	OSV.REZ.	E309	FA	1	10	B												
74	SÍŤ	OSV.REZ.	E310	FA	1	10	B												
75	SÍŤ	OSV.REZ.	E320	FA	1	10	B												
76	SÍŤ	OSV.	E321	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,54								
77	SÍŤ	OSV.REZ.	E322	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,41								
78	SÍŤ	OSV.REZ.	E323	FA	1	10	B												
79	SÍŤ	OSV.REZ.	E324	FA	1	10	B												
80	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,59								
81	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,69								
82	SÍŤ	OSV.CHODB.	E352	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,85								
83	SÍŤ	OSV.REZ.	E353	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,78								
84	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,96								
85	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78								
86	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,85								
87	SÍŤ	OSUŠ.	A303	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,75								
88	SÍŤ	REZ.	A304	FA	1	16	B												
89	SÍŤ	REZ.	A305	FA	1	16	B												
90	SÍŤ	REZ.	A306	FA	1	10	B												
91	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,60								
92	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,70								
93	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,50								
94	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,85								
95	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,75								
96	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69								
97	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,84								
98	SÍŤ	ZÁS.	X308	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65								
99	SÍŤ	ZÁS.	X309	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62								
100	SÍŤ	ZÁS.	X310	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69								
101	SÍŤ	ZÁS.	X311	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48								

102	SÍ	ZÁS.	X312	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
103	SÍ	ZÁS.	X313	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75					
104	SÍ	REZ.	X314	FA	1	16	B									
105	SÍ	REZ.	X315	FA	1	16	B									
106	SÍ	REZ.	X316	FA	1	16	B									
107	SÍ	ZÁS.	X331	FA	3	25	B	4	CU	>500	0,85					
108	SÍ	ZÁS.	X332	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
109	SÍ	ZÁS.KOPI	X333	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,96					
110	SÍ	ZÁS.KOPI	X334	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
111	SÍ	ZÁS.KOPI	X335	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
112	SÍ	ZÁS.	X336	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
113	SÍ	ZÁS.	X337	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
114	SÍ	ZÁS.	X338	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
115	SÍ	ZÁS.	X339	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,41					
116	SÍ	ZÁS.	X340	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
117	SÍ	ZÁS.	X341	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59					
118	SÍ	ZÁS.	X342	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
119	SÍ	REZ.	X343	FA	1	16	B									
120	SÍ	REZ.	X344	FA	1	16	B									
121	SÍ	ZÁS.	X351	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
122	SÍ	ZÁS.	X352	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
123	SÍ	ZÁS.	X353	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
124	SÍ	ZÁS.	X354	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
125	SÍ	ZÁS.	X355	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
126	SÍ	ZÁS.	X356	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,42					
127	SÍ	ZÁS.	X357	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
128	SÍ	ZÁS.	X358	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68					
129	SÍ	ZÁS.	X359	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
130	SÍ	ZÁS.	X360	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
131	SÍ	ZÁS.	X361	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					

132	SÍŤ	ZÁS.	X362	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62			
133	SÍŤ	REZ.	X363	FA	1	16	B							
134	SÍŤ	REZ.	X364	FA	1	16	B							
135	SÍŤ	REZ.	X365	FA	1	16	B							
136	SÍŤ	REZ.	X366	FA	1	16	B							
137	SÍŤ	REZ.	X367	FA	1	16	B							
138	SÍŤ	REZ.	X368	FA	1	16	B							
139	SÍŤ	REZ.	X373	FA	3	16	B							
140	SÍŤ	REZ.	X374	FA	3	16	B							

Umístění:	2.patro	STOUPAČKA D
-----------	---------	-------------

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	STOUPAČKA-D
Označení:	ERS-2D1	Proud:	200A	IP: 40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod: 25cu
Soustava:	TN-S	T.N.S.:	2008	Zs (Ω): 0,21

Údaje o obvodu												Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití			Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chránič		U _n (V)		
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI, M	f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ	R _i (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3			Z _i (Ω)	I _{Δn} (mA)		T _Δ (ms)	
1	SÍŤ/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,26					
2	SÍŤ/D	OVL.SIGNAL.		1-F1.1		3 2	B		1,5	CU	>500	0,36					
3	SÍŤ/D	REZ.	E101	1-F1	1	10	B		rez.	CU	>500	0,65					
4	SÍŤ/D	REZ.	E102	1-F2	1	10	B		rez.	CU	>500	0,62					
5	SÍŤ/D	Os.	E120	1-F3	1	10	B		1,5	CU	>500	0,69					
6	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E150	1-F4	1	10	B		1,5	CU	>500	0,48					
7	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E151	1-F5	1	10	B		rez.								
8	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E152	1-F6	1	10	B		rez.								

9	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E153	1-F7	1	10	B	1,5	CU	>500	0,64					
10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E154	1-F7	1	10	B	1,5	CU	>500	0,63					
11	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E160	1-F8	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
12	SÍŤ/D	ZÁS.	X101	1-F9	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
13	SÍŤ/D	ZÁS.	X102	1-F10	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
14	SÍŤ/D	ZÁS.	X103	1-F11	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
15	SÍŤ/D	ZÁS.	X104	1-F12	1	16	B	2,5	CU	>500	0,79					
16	SÍŤ/D	ZÁS.	X105	1-F13	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
17	SÍŤ/D	ZÁS.	X106	1-F14	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
18	SÍŤ/D	ZÁS.	X107	1-F15	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
19	SÍŤ/D	ZÁS.	X108	1-F16	1	16	B	2,5	CU	>500	0,98					
20	SÍŤ/D	ZÁS.	X109	1-F17	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45					
21	SÍŤ/D	ZÁS.	X110	1-F18	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
22	SÍŤ/D	ZÁS.	X111	1-F18	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59					
23	SÍŤ/D	REZ.	X112	1-F18	1	16	B	rez.								
24	SÍŤ/D	REZ.	X113	1-F18	1	16	B	rez.								
25	SÍŤ/D	REZ.	X114	1-F18	1	16	B	rez.								
26	SÍŤ/D		X115	1-F18	1	16	B	rez.								
27	SÍŤ/D	JED.ČAS	A101	1-F19	1	6	C	1,5	CU							
28	SÍŤ/D	WIFI	A102	1-F20	1	6	C	1,5	CU	>500	0,85					
29	SÍŤ/D	FAN COIL	A111	1-F21	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75					
30	SÍŤ/D	FAN COIL	A112	1-F22	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
31	SÍŤ/D	FAN COIL	A113	1-F23	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
32	SÍŤ/D	větrání	A114	1-F23	1	4	B	1,5	CU	>500	0,65					
33	SÍŤ/D	větrání	A115	1-F23	1	4	B	1,5	CU	>500	0,62					
34	SÍŤ/D	EPS		1-F23	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69					
35	SÍŤ/U	OVĽADÁNÍ	SIGNALIZAC E	2-F1.1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,48					
36	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	2-F1	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
37	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	2-F2	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75					

38	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	2-F3	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
39	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	2-F4	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
40	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	2-F5	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
41	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	2-F6	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
42	SÍŤ/U	ZÁS.	X207	2-F7	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
43	SÍŤ/U	ZÁS.	X208	2-F8	1	16	B	2,5	CU	>500	0,96					
44	SÍŤ/U	ZÁS.	X209	2-F9	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
45	SÍŤ/U	ZÁS.	X210	2-F10	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
46	SÍŤ/U	ZÁS.	X211	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
47	SÍŤ/U	REZ.	X212	FA	1	16	B	rez.								
48	SÍŤ/U	REZ.	X213	FA	1	16	B	rez.								
49	SÍŤ/U	REZ.	X214	FA	1	16	B	rez.								
50	SÍŤ/U	REZ.	X215	FA	1	16	B	rez.								
51	SÍŤ/U	ZÁS.	X251	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59					
52	SÍŤ/U	ZÁS.	X252	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
53	SÍŤ/U	ZÁS.	X253	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
54	SÍŤ/U	REZ.	X254	FA	1	16	B	rez.								
55	SÍŤ/U	REZ.	X255	FA	1	16	B	rez.								
56	SÍŤ/U	REZ.	X256	FA	1	16	B	rez.								
57	SÍŤ/U	EZS	A201	FA	1	16	B	rez.								
58	SÍŤ/U	EPS	A202	FA	1	16	B	rez.								
59	SÍŤ/U	CCTV	A204	FA	1	16	B	rez.								
60	SÍŤ/U	REZ.	A205	FA	1	10	C	rez.								
61	SÍŤ/U	CCTV	A203	FA	1	16	B	rez.								
62	SÍŤ/U	KAMERY	A211	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,68					
63	SÍŤ/U	KAMERY	A212	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,84					
64	SÍŤ	HL.VYP		3-QM1	3	100		35	CU	>500	0,48					
65	SÍŤ	OVL.SIG.		3-F1.1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,69					
66	SÍŤ	OSV.	E301	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62					
67	SÍŤ	OSV.	E302	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,84					

68	SÍŤ	OSV.	E303	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,63					
69	SÍŤ	OSV.	E304	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
70	SÍŤ	OSV.	E305	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
71	SÍŤ	OSV.	E306	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
72	SÍŤ	OSV.	E307	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62					
73	SÍŤ	OSV.	E308	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,84					
74	SÍŤ	OSV.	E309	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,74					
75	SÍŤ	OSV.REZ.	E310	FA	1	10	B									
76	SÍŤ	OSV.REZ.	E311	FA	1	10	B									
77	SÍŤ	OSV.REZ.	E312	FA	1	10	B									
78	SÍŤ	OSV.REZ.	E313	FA	1	10	B									
79	SÍŤ	OSV.	E320	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,52					
80	SÍŤ	OSV.	E321	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,59					
81	SÍŤ	OSV.	E322	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
82	SÍŤ	OSV.REZ.	E323	FA	1	10	B									
83	SÍŤ	OSV.REZ.	E324	FA	1	10	B									
84	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,96					
85	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,78					
86	SÍŤ	OSV.CHODB.	E352	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,85					
87	SÍŤ	OSV.REZ.	E353	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,75					
88	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,65					
89			Dardo	FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,84					
90	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,71					
91	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,60					
92	SÍŤ	OSUŠ.	A303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,70					
93	SÍŤ	REZ.	A304	FA	1	16	B									
94	SÍŤ	REZ.	A305	FA	1	16	B									
95	SÍŤ	REZ.	A306	FA	1	10	B									
96	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
97	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
98	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
99	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					

100	SÍ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
101	SÍ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
102	SÍ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
103	SÍ	ZÁS.	X308	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75					
104	SÍ	ZÁS.	X309	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
105	SÍ	ZÁS.	X310	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
106	SÍ	ZÁS.	X311	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
107	SÍ	ZÁS.REZ.	X312	FA	1	16	B									
108	SÍ	ZÁS.REZ.	X313	FA	1	16	B									
109	SÍ	ZÁS.REZ.	X314	FA	1	16	B									
110	SÍ	REZ.	X315	FA	1	16	B									
111	SÍ	ZÁS.	X331	FA	3	25	B	4	CU	>500	0,95					
112	SÍ	ZÁS.	X332	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
113	SÍ	ZÁS.KOPI	X333	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
114	SÍ	ZÁS.KOPI	X334	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
115	SÍ	ZÁS.KOPI	X335	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,41					
116	SÍ	ZÁS.	X336	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
117	SÍ	ZÁS.	X337	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59					
118	SÍ	ZÁS.	X338	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
119	SÍ	ZÁS.	X339	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
120	SÍ	ZÁS.	X340	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
121	SÍ	ZÁS.	X341	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
122	SÍ	ZÁS.	X342	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
123	SÍ	ZÁS.	X343	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
124	SÍ	ZÁS.	X344	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
125	SÍ	ZÁS.REZ.	X345	FA	1	16	B									
126	SÍ	ZÁS.	X351	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,42					
127	SÍ	ZÁS.	X352	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65					
128	SÍ	ZÁS.	X353	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68					
129	SÍ	ZÁS.	X354	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					

130	SÍŤ	ZÁS.	X355	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48				
131	SÍŤ	ZÁS.	X356	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
132	SÍŤ	ZÁS.	X357	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62				
133	SÍŤ	ZÁS.	X358	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62				
134	SÍŤ	ZÁS.	X359	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59				
135	SÍŤ	ZÁS.	X360	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
136	SÍŤ	ZÁS.	X361	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78				
137	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X362	FA	1	16	B								
138	SÍŤ	ZÁS.	X363	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68				
139	SÍŤ	REZ.	X364	FA	1	16	B								
140	SÍŤ	ZÁS.	X365	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,74				
141	SÍŤ	ZÁS.	X366	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65				
142	SÍŤ	ZÁS.	X367	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95				
143	SÍŤ	ZÁS.	X368	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84				
144	SÍŤ	ZÁS.	X369	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,51				
145	SÍŤ	ZÁS.	X370	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65				
146	SÍŤ	REZ.	X371	FA	1	16	B								
147	SÍŤ	REZ.	X372	FA	1	16	B								
148	SÍŤ	REZ.	X373	FA	3	16	B								
149	SÍŤ	REZ.	X374	FA	3	10	B								

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C256
Označení:	ERT-2P1	Proud:	40A	IP:	30/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,21

Č	Údaje o obvodu						Výsledky zkoušek					Poznámka		
	Použití		Ochrana obvodů			Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič				
						Průřez (mm ²)	Typ							
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	f.	In (A)	Char.	In	Char	Ri (MΩ) min PE-N, L1, L2, L3	Zi (Ω)	IΔn (mA)		TΔ (ms)	Un (V)

Č.	Použití			Ochrana obvodů				Vodič		Izolační odpor Ri (MΩ) min PE-N, L1, L2, L3	Impedance smíčky Zi (Ω)	Proud. Chráníč		U _n (V)
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2		f.	In (A)	Char	Průřez (mm²)	Typ			I _{Δn} (mA)	T _Δ (mS)	
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,69			
2	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
3	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
4	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,63			
5	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,54			
6	zas.			FA	1	16	B	Rez.						
7	zas.			FA	1	16	B	Rez.						
8	Jednotní	čas	m 255, 256	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,41			
9	Světlo	on air	m 255, 256	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,42			
10	Světlo	on air		FA	1	6	B	Rez.						
11	Repro	zas.	m 258, 257	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,68			
12	Repro	zas.	m 258, 257	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,84			
13	Zas.	Režie	m 258	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
14	Zas.	Režie	m 258	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
15	Zas.	Režie	m 258	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62			
16	Zas.	Režie	m 258	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62			
17	Zas.	Režie	m 258	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,59			
18	Zas.	Režie	m 258	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
19	Zas.	Režie	m 257	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
20	Zas.	Režie	m 257	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
21			m 258	FA	1	16	B	Rez.						
22			m 258	FA	1	16	B	Rez.						
23		osvětlení	m 258	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,74			
24	osvětlení		m 258	FA	1	10	B	Rez.						
25	osvětlení		m 258	FA	1	10	B	Rez.						
26		vent		FA	1	2	B	1,5	Cu	>500	0,84			
27	Světlo	on air	m 258	FA	1	4	B	Rez.	Cu	>500	0,51			

Popis:	Režie	Napětí:	400V	Umístění:	C260
Označení:	ERT-2P3	Proud:	40A	IP:	30/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	6 Cu
Soustava:	TN-S	T.N.V.	2008	Zs (Ω):	0,15

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
Použití			Ochrana obvodů				Vodič		Isolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič				
Funkce	Funkce 1	Funkce 2		f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)		
Č.															
1	ovládání	signalizace	1-F1.1	FA	3	2	B	1,5	Cu						
2	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu						
3	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu						
4	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu						
5	zas.	stojan	2Ch2	FA	1	16	B	2,5	Cu						
6	zas.			FA	1	16	B	Rez.							
7	zas.			FA	1	16	B	Rez.							
8	Jednotní	čas	m 255, 256	FA	1	6	B	1,5	Cu						
9	Světlo	on air	m 255, 256	FA	1	6	B	1,5	Cu						
10	Světlo	on air		FA	1	6	B	REZ.							
11	Repro	zas.	m 258, 257	FA	1	10	B	1,5	Cu						
12	Repro	zas.	m 258, 257	FA	1	10	B	1,5	Cu						
13	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
14	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
15	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
16	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
17	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
18	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
19	Zas.	Režie	m 260	FA	1	16	B	2,5	Cu						
20	Zas.	Režie	m 269	FA	1	16	B	2,5	Cu						
21			m 269	FA	1	16	B	Rez.							
22			m 260	FA	1	16	B	Rez.							
23		osvětlení	m 260	FA	1	10	B	1,5	Cu						
24	osvětlení		m 260	FA	1	10	B	Rez.							
25	osvětlení		m 260	FA	1	10	B	Rez.							
26		vent		FA	1	2	B	1,5	Cu						
27	Světlo	on air	m 258	FA	1	4	B	1,5	Cu						

Umístění: 1.patro STOUPAČKA D

Popis: ROZVODNA	Napětí: 400V	Umístění: STOUPAČKA-D
-----------------	--------------	-----------------------

Označení:	ERS-1D1	Proud:	200A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,15

Č.	Údaje o obvodu						Výsledky zkoušek					Poznámka			
	Použití		Ochrana obvodů				Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chránič				
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)			Typ		RI (MΩ) mín PE-N, L1, L2, L3	ZI (Ω)	Idn (mA)
1	SÍŤ/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,69			
2	SÍŤ/D	OV.L.SIGNAL.		FA		3 2	B		1,5	CU	>500	0,78			
3	SÍŤ/D	REZ.	E101	FA	1	10	B		rez.	CU	>500	0,65			
4	SÍŤ/D	REZ.	E102	FA	1	10	B		rez.	CU	>500	0,63			
5	SÍŤ/D	REZ.	E103	FA	1	10	B		rez.	CU	>500	0,54			
6	SÍŤ/D	Os.	E120	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,41			
7	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E150	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,42			
8	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E151	FA	1	10	B		rez.						
9	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E152	FA	1	10	B		rez.						
10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E153	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,68			
11	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E160	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,68			
12	SÍŤ/D	ZÁS.	X101	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,84			
13	SÍŤ/D	ZÁS.	X102	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,48			
14	SÍŤ/D	ZÁS.	X103	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,69			
15	SÍŤ/D	ZÁS.	X104	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,62			
16	SÍŤ/D	ZÁS.	X105	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,62			
17	SÍŤ/D	ZÁS.	X106	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,26			
18	SÍŤ/D	ZÁS.	X107	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,48			
19	SÍŤ/D	ZÁS.	X108	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,69			
20	SÍŤ/D	ZÁS.	X109	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,62			
21	SÍŤ/D	ZÁS.	X110	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,62			

22	SÍŤ/D	ZÁS.	X111	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48				
23	SÍŤ/D	ZÁS.	X112	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
24	SÍŤ/D	ZÁS.	X113	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85				
25	SÍŤ/D	ZÁS.	X114	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78				
26	SÍŤ/D	ZÁS.	X115	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63				
27	SÍŤ/D	ZÁS.	X116	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48				
28	SÍŤ/D	ZÁS. Projektor 108	X117	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
29	SÍŤ/D	REZ.	X118	FA	1	16	B	rez.		>500	0,48				
30	SÍŤ/D	REZ.	X119	FA	1	16	B	rez.		>500	0,69				
31	SÍŤ/D	JED.ČAS	A101	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,79				
32	SÍŤ/D	WIFI	A102	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,95				
33	SÍŤ/D	FAN COIL	A111	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64				
34	SÍŤ/D	FAN COIL	A112	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
35	SÍŤ/D	FAN COIL	A113	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85				
36	SÍŤ/D	větrání	A114	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,78				
37	SÍŤ/D	větrání	A115	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,62				
38	SÍŤ/D	EPS		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,59				
39	SÍŤ/U	OVĽADÁNÍ	SIGNALIZAC E	FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,69				
40	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85				
41	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48				
42	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64				
43	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54				
44	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64				
45	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75				
46	SÍŤ/U	ZÁS.	X207	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
47	SÍŤ/U	ZÁS.	X208	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84				
48	SÍŤ/U	ZÁS.	X209	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65				
49	SÍŤ/U	ZÁS.	X210	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62				
50	SÍŤ/U	ZÁS.	X211	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69				

51	SÍ/Ú	ZÁS.	X212	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
52	SÍ/Ú	ZÁS.	X213	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
53	SÍ/Ú	ZÁS.	X214	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
54	SÍ/Ú	ZÁS.	X215	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
55	SÍ/Ú	ZÁS.	X216	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
56	SÍ/Ú	ZÁS.REZ.	X217	FA	1	16	B	rez.								
57	SÍ/Ú	ZÁS.REZ.	X218	FA	1	16	B	rez.								
58	SÍ/Ú	ZÁS.	X251	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,41					
59	SÍ/Ú	ZÁS.	X252	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68					
60	SÍ/Ú	ZÁS.	X253	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,79					
61	SÍ/Ú	ZÁS.	X254	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,95					
62	SÍ/Ú	ZÁS.	X255	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
63	SÍ/Ú	ZÁS.	X256	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63					
64	SÍ/Ú	ZÁS.	X257	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
65	SÍ/Ú	ZÁS.	X258	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
66	SÍ/Ú	ZÁS.	X259	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
67	SÍ/Ú	ZÁS.	X260	FA	1	16	B	rez.								
68	SÍ/Ú	ZÁS.	X261	FA	1	16	B	rez.								
69	SÍ/Ú	ZÁS.	X262	FA	1	16	B	rez.								
70	SÍ/Ú	EZS	A201	FA	1	16	B	rez.								
71	SÍ/Ú	EPS	A202	FA	1	16	B	rez.								
72	SÍ/Ú	CCTV	A204	FA	1	16	B	rez.								
73	SÍ/Ú	REZ.	A205	FA	1	10	C	rez.								
74	SÍ/Ú	CCTV	A203	FA	1	16	B	rez.								
75	SÍ/Ú	KAMERY	A211	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,64					
76	SÍ/Ú	KAMERY	A212	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,84					
77	SÍ	HL.VVP		FA	3	100		35	CU	>500	0,54					
78	SÍ	OVL.SIG.		FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,84					
79	SÍ	OSV.	E301	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,89					
80	SÍ	OSV.	E302	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					

81	SÍŤ	OSV.	E303	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
82	SÍŤ	OSV.	E304	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62					
83	SÍŤ	OSV.	E305	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68					
84	SÍŤ	OSV.	E306	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,63					
85	SÍŤ	OSV.	E307	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
86	SÍŤ	OSV.	E308	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
87	SÍŤ	OSV.	E309	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
88	SÍŤ	OSV.	E310	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69					
89	SÍŤ	OSV.REZ.	E311	FA	1	10	B									
90	SÍŤ	OSV.REZ.	E312	FA	1	10	B									
91	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,54					
92	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
93	SÍŤ	OSV.CHODB.	E352	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,67					
94	SÍŤ	OSV.REZ.	E353	FA	1	10	B	rez.								
95	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48					
96			Dardo	FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,65					
97	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
98	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
99	SÍŤ	OSUŠ.	A303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
100	SÍŤ	REZ.	A304	FA	1	16	B									
101	SÍŤ	REZ.	A305	FA	1	16	B									
102	SÍŤ	REZ.	A306	FA	1	10	B									
103	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
104	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68					
105	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
106	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
107	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68					
108	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,70					
109	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,50					
110	SÍŤ	ZÁS.	X308	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,56					
111	SÍŤ	ZÁS.	X309	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					

112	SÍT	ZÁS.	X310	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65						
113	SÍT	ZÁS.	X311	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84						
114	SÍT	ZÁS.	X312	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
115	SÍT	ZÁS.REZ.	X313	FA	1	16	B										
116	SÍT	ZÁS.REZ.	X314	FA	1	16	B										
117	SÍT	REZ.	X315	FA	1	16	B										
118	SÍT	REZ.	X316	FA	1	16	B										
119	SÍT	ZÁS.	X331	FA	3	25	B	4	CU	>500	0,48						
120	SÍT	ZÁS.	X332	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65						
121	SÍT	ZÁS.	X333	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,58						
122	SÍT	ZÁS.KOPI	X334	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
123	SÍT	ZÁS.KOPI	X335	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
124	SÍT	ZÁS.REZ.	X336	FA	1	16	B	rez.									
125	SÍT	ZÁS.REZ.	X337	FA	1	16	B	rez.									
126	SÍT	ZÁS.KOPI	X338	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,98						
127	SÍT	ZÁS.kuchin	X339	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
128	SÍT	ZÁS.kuchin	X340	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,58						
129	SÍT	ZÁS.kuchin	X341	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65						
130	SÍT	ZÁS.kuchin	X342	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84						
131	SÍT	ZÁS.	X343	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65						
132	SÍT	ZÁS.REZ.	X344	FA	1	16	B	rez.									
133	SÍT	ZÁS.REZ.	X345	FA	1	16	B	rez.									
134	SÍT	ZÁS.REZ.	X351	FA	1	16	B	rez.									
135	SÍT	ZÁS.	X352	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78						
136	SÍT	ZÁS.	X353	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68						
137	SÍT	ZÁS.	X354	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,98						
138	SÍT	ZÁS.	X355	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
139	SÍT	ZÁS.	X356	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,58						
140	SÍT	ZÁS.	X357	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,58						
141	SÍT	ZÁS.	X358	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						

142	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X359	FA	1	16	B	rez.									
143	SÍŤ	ZÁS.	X360	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
144	SÍŤ	ZÁS.	X361	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,43						
145	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X362	FA	1	16	B										
146	SÍŤ	ZÁS.	X363	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68						
147	SÍŤ	ZÁS.	X364	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,57						
148	SÍŤ	REZ.	X365	FA	1	16	B	rez.									
149	SÍŤ	REZ.	X366	FA	1	16	B	rez.									
150	SÍŤ	REZ.	X367	FA	1	16	B	rez.									
151	SÍŤ	REZ.	X368	FA	1	16	B	rez.									
152	SÍŤ	REZ.	X369	FA	1	16	B	rez.									
153	SÍŤ	REZ.	X370	FA	1	16	B	rez.									
154	SÍŤ	REZ.	X371	FA	1	16	B	rez.									
155	SÍŤ	REZ.	X372	FA	1	16	B	rez.									
156	SÍŤ	REZ.	X373	FA	1	16	B	rez.									
157	SÍŤ	REZ.	X374	FA	1	16	B	rez.									
158	SÍŤ	REZ.	X380	FA	3	16	B	rez.									
159	SÍŤ	REZ.	X381	FA	3	10	B	rez.									
160	SÍŤ	REZ.	E330	FA	1	10	B	rez.									
161	SÍŤ	REZ.	E331	FA	1	10	B	rez.									

Umístění:	Mezonin.pat	STOUPAČKA D
O		

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	STOUPAČKA-D
Označení:	ERS-MD1	Proud:	160A	Umístění:
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	IP:
Soustava:	TN-S	ČV:	2008	Přívod:
				Zs (Ω):
				0,12

Udaje o obvodu	Výsledky zkoušek	Poznámka
----------------	------------------	----------

Č.	Použití			Ochrana obvodů							Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chráníč			Zi max 0,78
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char .	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	Zi (Ω)	IΔn (mA)			TΔ (ms)	Un (V)		
1	Síť/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,69						
2	Síť/D	OVL.SIGNAL.		1-F1.1		3	2	B	1,5	CU								
3	Síť/D	REZ.	E101	1-F1	1	10	B	B	rez.	CU								
4	Síť/D	REZ.	E102	1-F2	1	10	B	B	rez.	CU								
5	Síť/D	REZ.	E103	1-F2	1	10	B	B	rez.	CU								
6	Síť/D	OSV. CHODB.	E150	1-F4	1	10	B	B	1,5	CU	>500	0,41						
7	Síť/D	OSV. CHODB.	E151	1-F5	1	10	B	B	rez.									
8	Síť/D	OSV. CHODB.	E152	1-F6	1	10	B	B	rez.									
9	Síť/D	OSV. CHODB.	E153	1-F7	1	10	B	B	1,5	CU	>500	0,52						
10	Síť/D	OSV. CHODB.	E160	1-F8	1	10	B	B	1,5	CU	>500	0,68						
11	Síť/D	ZÁS.	X101	1-F9	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,68						
12	Síť/D	ZÁS.	X102	1-F10	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,84						
13	Síť/D	ZÁS.	X103	1-F11	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,48						
14	Síť/D	ZÁS.	X104	1-F12	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,69						
15	Síť/D	ZÁS.	X105	1-F13	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,62						
16	Síť/D	ZÁS.	X106	1-F14	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,62						
17	Síť/D	ZÁS.	X107	1-F15	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,26						
18	Síť/D	ZÁS.REZ.	X108	1-F16	1	16	B	B	rez.		>500	0,48						
19	Síť/D	ZÁS.REZ.	X109	1-F17	1	16	B	B	rez.		>500	0,69						
20	Síť/D	ZÁS.REZ.	X110	1-F18	1	16	B	B	rez.		>500	0,62						
21	Síť/D	ZÁS.REZ.	X111	1-F18	1	16	B	B	rez.		>500	0,62						
22	Síť/D	ZÁS.REZ.	X112	1-F18	1	16	B	B	rez.		>500	0,48						
23	Síť/D	JED.ČAS	A101	1-F19	1	6	C	C	1,5	CU	>500	0,69						
24	Síť/D	WIFI	A102	1-F20	1	6	C	C	1,5	CU	>500	0,85						
25	Síť/D	FAN COIL	A111	1-F21	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,78						
26	Síť/D	FAN COIL	A112	1-F22	1	16	B	B	2,5	CU	>500	0,63						

27	SÍŤ/D	FAN COIL	A113	1-F23	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
28	SÍŤ/D	větrání	A114	M	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69					
29	SÍŤ/D	větrání	A115	1-F23	1	4	B	1,5	CU	>500	0,48					
30	SÍŤ/D	EPS		1-F23	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69					
31	SÍŤ/D	dvěře	ovládání	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,79					
32	SÍŤ/U	OVĽADÁNÍ	SIGNALIZACE	2-F1.1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,95					
33	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	2-F1	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
34	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	2-F2	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
35	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	2-F3	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85					
36	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	2-F4	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78					
37	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	2-F5	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
38	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	2-F6	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59					
39	SÍŤ/U	ZÁS.	X207	2-F7	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
40	SÍŤ/U	ZÁS.REZ.	X208	2-F8	1	16	B	rez.		>500	0,85					
41	SÍŤ/U	STA	X209	2-F9	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
42	SÍŤ/U	STA	X210	2-F10	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64					
43	SÍŤ/U	ZÁS.REZ.	X211	FA	1	16	B	rez.								
44	SÍŤ/U	ZÁS.REZ.	X212	FA	1	16	B	rez.								
45	SÍŤ/U	ZÁS.	X251	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,75					
46	SÍŤ/U	ZÁS.	X252	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
47	SÍŤ/U	ZÁS.REZ.	X253	FA	1	16	B	rez.								
48	SÍŤ/U	EZS	A201	FA	1	16	B	rez.								
49	SÍŤ/U	EPS	A202	FA	1	16	B	rez.								
50	SÍŤ/U	Turniket	A204	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69					
51	SÍŤ/U	REZ.1	A205	FA	1	10	C	1,5	Cu	>500	0,48					
52	SÍŤ/U	CCTV	A203	FA	1	16	B	rez.								
53	SÍŤ/U	KAMERY	A211	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,84					
54	SÍŤ/U	KAMERY	A212	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,85					
55	SÍŤ	HL.VVP		3-QM1	3	100		35	CU	>500	0,54					
56	SÍŤ	OVĽ.SIG.		3-F1.1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,45					

57	SÍŤ	OSV.	E301	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,65					
58	SÍŤ	OSV.	E302	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,41					
59	SÍŤ	OSV.	E303	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68					
60	SÍŤ	OSV.	E304	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,79					
61	SÍŤ	OSV.	E305	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,95					
62	SÍŤ	OSV.REZ.	E306	FA	1	10	B	rez.								
63	SÍŤ	OSV.REZ.	E307	FA	1	10	B	rez.								
64	SÍŤ	OSV.REZ.	E308	FA	1	10	B	rez.								
65	SÍŤ	OS.	E320	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,64					
66	SÍŤ	OSV.CHODB.	E350	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,84					
67	SÍŤ	OSV.CHODB.	E351	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,54					
68	SÍŤ	OSV.CHODB.	E352	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,35					
69	SÍŤ	OSV.REZ.	E353	FA	1	10	B	rez.								
70	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,54					
71	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
72	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45					
73	SÍŤ	OSUŠ.	A303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
74	SÍŤ	REZ.	A304	FA	1	16	B									
75	SÍŤ	REZ.	A305	FA	1	16	B									
76	SÍŤ	REZ.	A306	FA	1	10	B									
77	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54					
78	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84					
79	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,89					
80	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48					
81	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69					
82	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62					
83	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68					
84	SÍŤ	ZÁS.	X308	FA	1	16	B	rez.	CU							
85	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X309	FA	1	16	B	rez.	CU							
86	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X310	FA	1	16	B	rez.	CU							

[illegible]

Popis:	Rozvaděč	Napětí:	400V	Umístění:	Zdravotní středisko
Ornačení:	ERS-MLZ	Proud:	100A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,21

Č.	Použití			Údaje o obvodu					Výsledky zkoušek					Poznámka	
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	Ochrana obvodů			Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič			
					f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ			Δ (mA)	Δ (ms)		Un (V)
1	SÍT/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,69			
2	SÍT/D	OVL.SIGNAL.		FA	3	2	B		1,5	CU	>500	0,54			
3	SÍT/D	Osvětlení	E302	FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,62			
4	SÍT/D	REZ.		FA	1	10	B		rez.	CU					
5	SÍT/D	REZ.		FA	1	10	B		rez.	CU					
6	SÍT	ZÁS.RTG	X301	FI	2	0,003/16	B		2,5	CU	>500	0,41	27	0	0
7	SÍT	ZÁS.Komppresor	X302	FI	2	0,003/16	B		2,5	CU	>500	0,68	26	10	0
8	SÍT	ZÁS.M12	X303	FI	2	0,003/16	B		2,5	CU	>500	0,68	25	2	0
9	SÍT	ZÁS.lednice	X331	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,84			
10	SÍT	ZÁS.M 10	X332	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,48			
11	SÍT	ZÁS.	X333	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,68			
12	SÍT	ZÁS.	X334	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,84			
13	SÍT	ZÁS.REZ.	X351	FA	1	16	B		rez.		>500	0,48			
14	SÍT	ZÁS.	X352	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,69			
15	SÍT	ZÁS.	X353	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,62			
16	SÍT	ZÁS.	X354	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,62			
17	SÍT	ZÁS.	X355	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,26			
18	SÍT	ZÁS.	X356	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,48			
19	SÍT	ZÁS.	X357	FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,69			
20	SÍT	ZÁS.	X358	FA	1	16	B		rez.						
21	SÍT	ZÁS.REZ.	X359	FA	1	16	B		rez.						
22	SÍT	ZÁS.	A302	FI	4	16	B		rez.						
23	SÍT	ZÁS.	A302	FA	1	16	B		rez.						
24	SÍT	ZÁS.zubařské křeslo	A303	FI	1	16	B		2,5	CU	>500	0,85			

25	Síť	Fan coil	A351	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78		
26	Síť	Ventylátor	A352	FA	1	2	B	1,5	CU	>500	0,63		
27	Síť	Ventylátor	A353	FA	1	2	B	1,5	CU	>500	0,48		
28	Síť	Ventylátor	A354	FA	1	2	B	1,5	CU	>500	0,69		
29	Síť	trafo EPS		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,48		
30	Síť	signalizace ov.		FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,69		
31	Síť	ZÁS. M 06	X101	FI	2	0,003/16	B	2,5	CU	>500	0,79	21	5
32	Síť	ZÁS. M 07	X102	FI	2	0,003/16	B	2,5	CU	>500	0,95	22	2
33	Síť	ZÁS. M 07	X103	FI	2	0,003/16	B	2,5	CU	>500	0,64	25	0
34	Síť	ZÁS. M 07	X104	FI	2	0,003/16	B	2,5	CU	>500	0,69	25	0
35	Do	Osvětlení	E 101	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,85		
36	Do	Osvětlení	E 102	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,78		
37	Do	Osvětlení	E 103	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62		
38	VDO	OVL.SIGNAL.		FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,59		
39		ZAS.	X251	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69		
40		ZAS.	X252	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85		
41		ZAS.	X253	FA	1	16	B	rez.					
42		ZAS.	X254	FA	1	16	B	rez.					
43		Zis	a200	FA	1	2	B	rez.					

Popis:	Rozvaděč	Napětí:	400V	Umístění:	
Označení:	ERS-MKV	Proud:	40A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka	
Č.	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič				
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA, FU, FI, M	f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm ²)	Typ			Z _i (Ω)	I _{Δn} (mA)	T _Δ (ms)		U _n (V)
1	Síť/D	HL.VYP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,69				Zi max 0,78
2	Síť/D	Osvětlení	E301	1-F1	1	10	B		1,5	CU	>500	0,54				
3	Síť/D	Osvětlení	E302	1-F1	1	10	C		1,5	CU	>500	0,62				
4	Síť/D	Osvětlení	E303	1-F1	1	10	B		rez.							
5	Síť/D	Osvětlení	E304	1-F1	1	10	B		rez.							

№	Údaje o obvodu		Výsledky zkoušek			Poznámka
	Použití	Ochrana obvodů	Vodič	Izolální odpor	Impedance smyčky	
2						

Soustava: TN-S		r.v.: 2008		Zs (Ω):											
Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek				Poznámka	
Č.	Použití		Ochrana obvodů			Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič					
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA, FU, FI, M	f.	In (A)	Char.			Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3	Zi (Ω)		IΔn (mA)
1	SÍŤ/D	HL VVP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,51			
2	Osv.			FA	1	10	B		1,5	Cu	>500	0,62			
3	Osv.			FA	1	10	B		1,5	Cu	>500	0,85			
4	Osv.			FA	1	10	B		rez.	Cu	>500	0,78			
5	Osv.			FA	1	10	B		rez.	Cu	>500	0,63			
6	Osv.			FA	1	10	B		rez.	Cu	>500	0,48			
7	Zas.			FA	1	16	B		2,5	Cu	>500	0,69			
8	Zas.			FA	1	16	B		2,5	Cu	>500	0,45			
9	Zas.			FA	1	16	B		2,5	Cu	>500	0,65			
10	Zas.			FA	1	16	B		rez.						
11	Zas.			FA	1	16	B		rez.						
12	Zas.			FA	1	16	B		rez.						

Umístění: květinářství	STOUPAČKA D
------------------------	-------------

Umístění: květinařství		STOUPAČKA D	
Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V
Označení:	ERS-OP2	Proud:	63A
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek			Poznámka
č.	Použití	Ochrana obvodů	Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chránič						

Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char .	Průřez (mm²)	Typ	Ri(MΩ) min PE-N,1,1,12,13	Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)	
1	SÍ/D	HL.VYP	1-QM	3	100		25,0	CU	>500	0,51				Zi max 0,78
2	Osv.		Fa	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,62				
2	Osv.		Fa	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,85				
2	Osv.		Fa	1	10	B	rez.	Cu	>500	0,78				
2	Osv.		Fa	1	10	B	rez.	Cu	>500	0,63				
2	Osv.		Fa	1	10	B	rez.	Cu	>500	0,48				
7	Zas.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
7	Zas.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45				
7	Zas.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65				
7	Zas.		FA	1	16	B	rez.							
7	Zas.		FA	1	16	B	rez.							
7	Zas.		FA	1	16	B	rez.							

Readyo servis **STOUPAČKA D**

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	Umístění:	STOUPAČKA-D
Označení:	ERS-OP1	Proud:	63A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	T.N.:	2008	Zs (Ω):	

[illegible]

2	Osv.	Fa	1	10	B	rez.	Cu	>500	0,48		
7	Zas.	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69		
7	Zas.	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,45		
7	Zas.	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65		
7	Zas.	FA	1	16	B	rez.					
7	Zas.	FA	1	16	B	rez.					
7	Zas.	FA	1	16	B	rez.					

Umístění: 0 STOUPAČKA D

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	Umístění:	STOUPAČKA-D
Označení:	ERS-OD1	Proud:	160A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	Typ:	2008	Zs (Ω):	

Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. chránič			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	I _n (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ			Z _i (Ω)	I _{Δn} (mA)	T _Δ (ms)	
1	SÍŤ/D	HL.VVP		1-QM	3	100			25,0	CU	>500	0,69			Zi max 0,78
2	SÍŤ/D	OV.L.SIGNAL.		FA		3	2	B	1,5	CU					
3	SÍŤ/D	REZ.	E101	FA	1	10	B	rez.	CU						
4	SÍŤ/D	REZ.	E102	FA	1	10	B	rez.	CU						
5	SÍŤ/D	REZ.	E103	FA	1	10	B	rez.	CU						
6	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E150	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,41				
7	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E151	FA	1	10	B	rez.							
8	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E152	FA	1	10	B	rez.							
9	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E153	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,52				

10	SÍŤ/D	OSV. CHODB.	E160	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68						
11	SÍŤ/D	ZÁS.	X101	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68						
12	SÍŤ/D	ZÁS.	X102	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84						
13	SÍŤ/D	ZÁS.	X103	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
14	SÍŤ/D	ZÁS.	X104	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
15	SÍŤ/D	ZÁS.	X105	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						
16	SÍŤ/D	ZÁS.	X106	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						
17	SÍŤ/D	ZÁS.	X107	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,26						
18	SÍŤ/D	ZÁS.REZ.	X108	FA	1	16	B	rez.									
19	SÍŤ/D	ZÁS.REZ.	X109	FA	1	16	B	rez.									
20	SÍŤ/D	ZÁS.REZ.	X110	FA	1	16	B	rez.									
21	SÍŤ/D	ZÁS.REZ.	X111	FA	1	16	B	rez.									
22	SÍŤ/D	ZÁS.REZ.	X112	FA	1	16	B	rez.									
23	SÍŤ/D	JED.ČAS	A101	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,69						
24	SÍŤ/D	WIFI	A102	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,85						
25	SÍŤ/D	FAN COIL	A111	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78						
26	SÍŤ/D	FAN COIL	A112	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,63						
27	SÍŤ/D	FAN COIL	A113	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
28	SÍŤ/D	větrání	A114	M	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69						
29	SÍŤ/D	větrání	A115	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,48						
30	SÍŤ/D	EPS		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69						
31	SÍŤ/D	dveře	ovládání	FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,79						
32	SÍŤ/U	OVĚŘOVÁNÍ	SIGNALIZAC E	FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,95						
33	SÍŤ/U	ZÁS.	X201	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,64						
34	SÍŤ/U	ZÁS.	X202	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
35	SÍŤ/U	ZÁS.	X203	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,85						
36	SÍŤ/U	ZÁS.	X204	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78						
37	SÍŤ/U	ZÁS.	X205	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						
38	SÍŤ/U	ZÁS.	X206	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,59						
39	SÍŤ/U	ZÁS.	X207	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						

[illegible]

70	SÍŤ	NOUZ.OSV	E360	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,54						
71	SÍŤ	OSUŠ.	A301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						
72	SÍŤ	OSUŠ.	A302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45						
73	SÍŤ	OSUŠ.	A303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
74	SÍŤ	REZ.	A304	FA	1	16	B										
75	SÍŤ	REZ.	A305	FA	1	16	B										
76	SÍŤ	REZ.	A306	FA	1	10	B										
77	SÍŤ	ZÁS.	X301	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54						
78	SÍŤ	ZÁS.	X302	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84						
79	SÍŤ	ZÁS.	X303	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,89						
80	SÍŤ	ZÁS.	X304	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
81	SÍŤ	ZÁS.	X305	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69						
82	SÍŤ	ZÁS.	X306	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62						
83	SÍŤ	ZÁS.	X307	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68						
84	SÍŤ	ZÁS.	X308	FA	1	16	B	rez.	CU								
85	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X309	FA	1	16	B	rez.	CU								
86	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X310	FA	1	16	B	rez.	CU								
87	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X311	FA	1	16	B	rez.	CU								
88	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X312	FA	1	16	B	rez.	CU								
89	SÍŤ	ZÁS.	X331	FA	3	25	B	4	CU	>500	0,51						
90	SÍŤ	ZÁS.	X332	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,65						
91	SÍŤ	ZÁS.	X333	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54						
92	SÍŤ	ZÁS.	X334	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48						
93	SÍŤ	ZÁS.	X335	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,67						
94	SÍŤ	ZÁS.	X336	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45						
95	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X337	FA	1	16	B	rez.									
96	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X338	FA	1	16	B	rez.									
97	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X339	FA	1	16	B	rez.									
98	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X351	FA	1	16	B	rez.									
99	SÍŤ	ZÁS.	X352	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78						

100	SÍŤ	ZÁS.	X353	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84				
101	SÍŤ	ZÁS.	X354	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,62				
102	SÍŤ	ZÁS.	X355	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,45				
103	SÍŤ	ZÁS.	X356	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54				
104	SÍŤ	ZÁS.	X357	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,68				
105	SÍŤ	ZÁS.	X358	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84				
106	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X359	FA	1	16	B	rez.							
107	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X360	FA	1	16	B	rez.							
108	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X361	FA	1	16	B	rez.							
109	SÍŤ	ZÁS.REZ.	X362	FA	1	16	B	rez.							
110	SÍŤ	ZÁS.	X363	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,54				
111	SÍŤ	ZÁS.	X364	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48				
112	SÍŤ	ZÁS.	X365	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,67				
113	SÍŤ	REZ.	X366	FA	1	16	B	rez.							
114	SÍŤ	REZ.	X367	FA	1	16	B	rez.							
115	SÍŤ	REZ.	X380	FA	3	16	B	rez.							
116	SÍŤ	REZ.	X381	FA	3	10	B	rez.							

Umístění -1 STOUPAČKA D

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	Umístění:	STOUPAČKA-D
Ornačení:	ERM - OV4	Proud:	160A	IP:	40/20
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	Přívod:	25cu
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Zs (Ω):	0,11

Č.	Údaje o obvodu										Výsledky zkoušek					Poznámka
	Použití		Ochrana obvodů					Vodič		Izolacíní odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič	Un (V)			
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA, FU, FI, M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ							
1	SfT/DA	HL.VYP		1 QM	3	40		6,0	CU	>500	0,69					

2	SÍ/DA	OVL.SIG.	1-F1	3	2	B	1,5	CU	>500	0,68				
3	SÍ/DA	VZT	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,68				
4	SÍ/DA	VZT	A106	1	6	B	1,5	CU	>500	0,84				
5	SÍ/DA	VZT	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,48				
6	SÍ/DA	VZT	A107	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69				
7	SÍ/DA	VZT.REKU	A108	1	4	B	1,5	CU	>500	0,62				
8	SÍ/DA	ČERPADO	A109	1	4	B	1,5	CU	>500	0,12				
9	SÍ/DA	OSV.	E101	1	10	B	1,5	CU	>500	0,52				
10	SÍ/DA	OSV.	E102	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68				
11	SÍ/DA	OSV.	E103	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68				
12	SÍ/DA	ZÁS.	X102	1	16	B	2,5	CU	>500	0,84				
13	SÍ/DA	REZ.	X103	1	16	B	2,5	CU						
14	SÍ/DA	REZ.	X104	1	16	B	2,5	CU						
15	2.POLE	CHL. JED.	A101	3	200 - 250		120,0		>500	0,62				
16	SÍ/DA	CHL. JED.	A102	3	200 - 250		120,0	CU	>500	0,12				
17	SÍ/DA	CHL. JED.	A103	3	200 - 250		120,0	CU	>500	0,15				
18	SÍ/DA	HLVYP	2QM	3	400	MC3	240,0	CU	>501	0,15				
19	SÍ/DA	FU	FU	3	22	OPV	2,5	CU	>502	0,16				
20	SÍ/DA	OVL.SIG.		3	2	B	1,5	CU	>503	0,15				
21	3.POLE	ČERPADO	A104	1	6	B	1,5	CU	>504	0,10				
22	SÍ/DA	ČERPADO	A105	1	6	B	1,5	CU	>505	0,08				
23	SÍ/DA	ČERPADO	A127	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69				
24	SÍ/DA	ČERPADO	A128	1	6	B	1,5	CU	>500	0,85				
25	SÍ/DA	ČERPADO	A129	1	6	B	1,5	CU	>500	0,78				
26	SÍ/DA	ČERPADO	A130	1	6	B	1,5	CU	>500	0,63				
27	SÍ/DA	ČERPADO	A131	1	6	B	1,5	CU	>500	0,48				
28	SÍ/DA	ČERPADO	A132	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69				
29	SÍ/DA	ČERPADO	A135	È 1	6	B	1,5	CU	>500	0,48				
30	SÍ/DA	ČERPADO	A136	1	6	B	1,5	CU	>500	0,69				

31	SÍŤ/DA	ČERPADO	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,79			
32	SÍŤ/DA	ČERPADO	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,95			
33	SÍŤ/DA	ČER.CHL.	FA	3	10 16	MP	2,5	CU	>500	0,64			
34	SÍŤ/DA	ČER.CHL.	FA	3	10 16	MP	2,5	CU	>500	0,69			
35	SÍŤ/DA	ČERP.OBĚH A123	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,85			
36	SÍŤ/DA	ČERP.OBĚH A124	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,78			
37	SÍŤ/DA	ČERP.OBĚH A125	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,62			
38	SÍŤ/DA	ČERP.OBĚH A126	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,59			
39	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A127	FA	3	6,3 - 10	MP	1,5	CU	>500	0,69			
40	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A128	FA	3	6,3 - 10	MP	1,5	CU	>501	0,51			
41	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A129	FA	3	10 16	MP	2,5	CU	>502	0,48			
42	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A130	FA	3	10 16	MP	2,5	CU	>503	0,64			
43	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A131	FA	3	6,3 - 10	MP	1,5	CU	>504	0,35			
44	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A132	FA	3	6,3 - 10	MP	1,5	CU	>505	0,36			
45	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A135	FA	3	6,3 - 10	MP	1,5	CU	>506	0,75			
46	SÍŤ/DA	ČER.CHL. A136	FA	3	6,3 - 10	MP	1,5	CU	>507	0,69			
47	SÍŤ/DA	EXPANZE A133	FA	3	10	B	1,5	CU	>508	0,51			
48	SÍŤ/DA	UPRŘAVNA A134	FA	1	10	B	1,5	CU	>509	0,39			
49	SÍŤ/DA	ZÁS. X101	FA	3	25	B	4,0	CU	>510	0,36			
50	SÍŤ/DA		FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69			

Umístění: -1 STOUPAČKA D kotelna

Popis:	ROZVODNA	Napětí:	400V	STOUPAČKA-
Označení:	ERM -SPK	Proud:	160A	D
Výrobce:	Hochtief	ČSN:	ČSN EN 60439-3	IP: 40/20
Soustava:	TN-S	r.v.:	2008	Přívod: 25cu
				Zs (Ω): 0,11

Údaje o obvodu

Výsledky zkoušek

Poznámka

Č.	Použití			Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chránič		
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI , M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N,1,1,2,1,3			Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)
1	SÍŤ/DA	HL.VYP		1 QM	3	125			25,0	CU	>500	0,69			
2	SÍŤ/DA	VYP.CÍVKA		1.1.F	1	10	B		1,5	CU	>500	0,68			
3	SÍŤ/DA	OVL.SIG.		FA	3	2	B		1,5	CU	>500	0,68			
4	SÍŤ/DA	OSV		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,84			
5	SÍŤ/DA	OSV		FA	1	10	C		1,5	CU	>500	0,48			
6	SÍŤ/DA	OSV		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,69			
7	SÍŤ/DA	ZÁS		FA	3	25	B		2,5	CU	>500	0,62			
8	SÍŤ/DA	ZÁS		FA	1	16	B		2,5	CU	>500	0,12			
9	SÍŤ/DA	REZ.		FA	1	16	B		2,5	CU					
10	SÍŤ/DA	REZ.		FA	1	16	B		2,5	CU					
11	SÍŤ/DA	REGULACE		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,68			
12	SÍŤ/DA	REGULACE		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,84			
13	SÍŤ/DA	REGULACE		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,62			
14	SÍŤ/DA	NEUTR.ZAŘ		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,51			
15	SÍŤ/DA	NEUTR.ZAŘ		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,62			
16	SÍŤ/DA	NEUTR.ZAŘ		FA	1	10	B		1,5	CU	>500	0,12			
17	SÍŤ/DA	DECT		FA	1	6	C		1,5	CU	>500	0,15			
18	SÍŤ/DA	VENT.		FA	3	6,3 - 10	MP		1,5	CU	>501	0,15			
19	SÍŤ/DA	VENT.		FA	3	6,3 - 10	MP		1,5	CU	>502	0,16			
20	SÍŤ/DA	VENT.		FA	3	6,3 - 10	MP		1,5	CU	>503	0,15			
21	SÍŤ/DA	REZ.		FA	3	10	B		1,5	CU					
22	SÍŤ/DA	REZ.		FA	3	10	B		1,5	CU					
23	SÍŤ/DA	ČERP.		FA	3	6,3 - 10	MP		1,5	CU	>500	0,69			
24	SÍŤ/DA	ČERP.		FA	3	6,3 - 10	MP		1,5	CU	>500	0,85			
25	SÍŤ/DA	ČERP.		FA	3	2,5 - 4	MP		1,5	CU	>500	0,78			
26	SÍŤ/DA	ČERP.		FA	3	2,5 - 4	MP		1,5	CU	>500	0,63			

27	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,48				
28	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	2,5 - 4	MP	1,5	CU	>500	0,69				
29	SÍŤ/DA	VZT1	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,48				
30	SÍŤ/DA	VZT1	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,69				
31	2POLE								>500	0,79				
32	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,95				
33	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,64				
34	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,69				
35	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,85				
36	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,78				
37	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,62				
38	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,59				
39	SÍŤ/DA	ČERP.	FU	3	10	OPV	1,5	CU	>500	0,69				
40	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	1,6 - 3	MP	1,5	CU	>501	0,51				
41	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	1,6 - 3	MP	1,5	CU	>502	0,48				
42	SÍŤ/DA	EXPANZER	FA	1	10	B	1,5	CU	>503	0,64				
43	SÍŤ/DA	REZ.	FA	1	10	B	1,5	CU						
44	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	1,6 - 3	MP	1,5	CU	>505	0,36				
45	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	1,6 - 3	MP	1,5	CU	>506	0,75				
46	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	3	1 - 1,6	MP	1,5	CU	>500	0,79				
47	SÍŤ/DA	VZT1	FA	3	1 - 1,6	MP	1,5	CU	>500	0,95				
48	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,64				
49	SÍŤ/DA	ČERP.	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,69				
50	SÍŤ/DA	OHŘÍVAČ	FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,85				
51	SÍŤ/DA	OHŘÍVAČ	FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,78				
52	SÍŤ/DA	OHŘÍVAČ	FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,62				
53	SÍŤ/DA	OHŘÍVAČ	FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,59				
54	SÍŤ/DA	OHŘÍVAČ	FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,69				
55	SÍŤ/DA	OHŘÍVAČ	FA	3	16	B	2,5	CU	>501	0,51				

Umístění: 0

STOUPAČKA

Popis:	ERS - OD1	Napětí:	400 V	Umístění:	x
Osnačení:	ERS - OD1	Proud:	100A	IP:	30
Výrobce:	HOCHTIEF	ČSN:	EN 60439-3	Přívod:	25
Soustava:	TN-S	r.v.:	2009	Zs (Ω):	0,65

Údaje o obvodu															Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití			Ochrana obvodů					Vodič		Izolační odpor	Impedance smičky	Proud. Chránič							
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA, FU, FI, M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)	Typ	Ri (MΩ) min PE- N, L1, L2, L3			Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)				
1	Ovládání signalizace			FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,69									
2	E101	OSV		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,54									
3	E102	REZ.		FA	1	10	B													
4	E102	REZ.		FA	1	10	B													
5	E150		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,25									
6	E151		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,60									
7	E152		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,95									
8	E153		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	1,30									
9	E154	REZ.	OSV. Chodby	FA	1	10	B													
10	E160		OSV. Chodby s Vit. S led	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68									
11	E155		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68									
12	E156		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,84									
13	E157		OSV. Chodby	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,48									

14	X101	ZAS.	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69							
15	X131	ZAS.	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62							
16	X132	EZS Napájení	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62							
17	X133		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,76							
18	X134		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,65							
19	X135		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,58							
20	A101	Jedn. Čas	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,65							
21	A102	Wifi+Dect	FA	1	6	C	1,5	CU	>500	0,84							
22	A103	Logo hl. Vstup	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,65							
23	A104	Turniket	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69							
24	A105	Turniket	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,85							
25	A106	Logo v polo patře, hl. vstup	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,78							
26	A107	Poslechová místa	FA	1	10	B	2,5	CU	>500	0,63							
27	A108	Light box	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48							
28	A109	Info kiosky	FA	1	16	B	1,5	CU	>500	0,69							
29	REZ		FA	3	16	B	1,5	CU	>500	0,48							
30	A111	VZT Jedn. Šatny +chodba přívod	MP	3	3		1,5	CU	>500	0,69							
31	EPS		FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,79							
32	A112	VZT Jedn. Šatny +chodba přívod	MP	3	3		1,5	CU	>500	0,95							
33	A113	VZT Jedn. Šatny +chodba přívod	MP	3	4		1,5	CU	>500	0,64							
34	A114	T111.1 Čerp.	FA	1	4	B	1,5	CU	>500	0,69							
35	A115	T114.1	FA	1	6	B	1,5	CU	>500	0,85							

36	E158	OSV.Vstupu	FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,78			
37	E159	REZ.	FA	1	10	B							
38	Ovládání signalizace		FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,59			
39	X201	ZAS.	FA	1	16	B	2,6	CU	>500	0,69			
40	X202	ZAS.	FA	1	16	B	2,7	CU	>500	0,48			
41	X203	ZAS.	FA	3	16	B	2,5	CU	>500	0,48			
42	X204	REZ.	FA	1	16	B	rez.						
43	X205	REZ.	FA	1	16	B	rez.						
44	X206	REZ.	FA	1	16	B	rez.						
45	X207	REZ.	FA	1	16	B	rez.						
46	A201	EZS	FA	1	16	B	rez.						
47	A202	EPS	FA	1	16	B	rez.						
48	A203	Interkom	FA	1	16	B	rez.						
49	A204	Ekv REZ.	FA	1	16	B	rez.						
50	A205	EZS	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,69			
51	A206	EPS	FA	1	16	B	2,5	CU	>500	0,48			
52	A207	Interkom	FA	1	16	B	rez.						
53	A208	EKV	FA	1	16	B	1,5	CU	>500	0,84			
54	A209	REZ.	FA	1	16	B	rez.						
55	A210	REZ.	FA	1	16	B	rez.						
56	A111	Kamery přízemí	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,45			
57	A112	REZ.	FA	1	10	C	rez.						
58	A113	Kamery venku Vinohradská	FA	3	16	B	1,5	CU	>500	0,41			
59	A114	REZ.	FA		10		rez.						
60	Ovládání signalizace		FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,21			
61	OS. E301		FA	1	10	B	1,5	Bř	>500	0,00			
62	OS. E302		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,58			
63	OS. E303		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,68			

64	OS.	E304	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,85				
65	OS.	E305	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,74				
66	REZ.	6	FA	1	10	B								
67	REZ.	7	FA	1	10	B								
68	REZ.	8	FA	1	10	B								
69	REZ.	9	FA	1	10	B								
70	REZ.	10	FA	1	10	B								
71	REZ.	11	FA	1	10	B								
72	REZ.	12	FA	1	10	B								
73	REZ.	20	FA	1	10	B								
74	REZ.	21	FA	1	10	B								
75	REZ.	22	FA	1	10	B								
76	osv.	E500	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,65				
77	osv.	E501	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,84				
78	osv.	E502	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,65				
79	osv.	E503	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,69				
80	osv.	E504	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,85				
81	osv.	E60	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,78				
82	osv.	E60	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,63				
83	osv.	E60	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,48				
84	osv.	E60	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,69				
85	REZ.		FA	1	10	B								
86	REZ.		FA	1	10	B								
87	dardo		FA	1	6	B	1,5	Cu	>500	0,79				
88	VZT		M	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,95				
89	VZT		M	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,64				
90	Dveřní	clona	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,69				
91	čerpadlo	VZD	FA	1	4	B	1,5	Cu	>500	0,85				
92	vent.	WC	FA	1	4	B	1,5	Cu	>500	0,78				
93	Rez		FA	1	10	B								

94	osuš.	A351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,59			
95	osuš.	A352	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
96	osuš.	A353	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
97	osuš.	A354	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
98	zás	X	FA	3	25	B	4	Cu	>500	0,65			
99	zás	X332	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,84			
100	zás	X333	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65			
101	zás	X334	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
102	zás	X335	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,85			
103	zás	X336	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
104	zás	X337	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	21	2	0
105	zás	X338	FA	3	20	B	4	Cu	>500	0,48			
106	zás	X339	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
107	zás	X340	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48			
108	rez	X341	FA	1	16	B							
109	rez	X342	FA	1	16	B							
110	zás	X351	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,95			
111	zás	X352	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,64			
112	zás	X353	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
113	zás	X354	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,85			
114	zás	X355	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78			
115	zás	X356	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62			
116	zás	X357	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,59	22	2	0
117	zás	X358	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69			
118	rez	X359	FA	1	16	B							
119	rez	X360	FA	1	16	B							
120	rez	X361	FA	1	16	B							
121	rez	X362	FA	1	16	B							
122	rez	X371	FA	1	16	B							
123	rez	X372	FA	1	16	B							

50	A205	EZS	M.č. 058	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
51	A206	EPS	M.č. 058	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
52	A207	Interkom	M.č. 058	FA	1	16	B	rez.							
53	A208	EKV	M.č. 058	FA	1	16	B	1,5	CU	>500	0,84				
54	A209	REZ.		FA	1	16	B	rez.							
55	A210	REZ.		FA	1	16	B	rez.							
56	A211		Kamery přízemí	FA	1	10	C	1,5	CU	>500	0,45				
57	A212	REZ.	Kamery	FA	1	10	C	rez.							
58	A213		Kamery venku Vínohradská	FI	2	16/0,003		2,5	CU	>500	0,41	22	10	0	
59	A214	REZ.		FA	1	10		rez.							
60	Ovládání signalizace			FA	3	2	B	1,5	Cu	>500	0,21				
61	OS.	E301		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,35				
62	OS.	E302		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,58				
63	OS.	E303		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,68				
64	OS.	E304		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,85				
65	OS.	E305		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,74				
66	OS.	E350		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,87				
67	OS.	E351		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,94				
68	OS.	E352		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	1,00				
69	OS.	E353		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	1,07				
70	OS.	E360	nouzové	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	1,13				
71	osuš.	A301		FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	1,20				
72	osuš.	A302		FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	1,26				
73	REZ.	A303		FA	1	16	B	1,5							
74	zas	A304		FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	1,39				
75	rez	A305		FA	1	16	B								
76	rez	A306		FA	1	16	B								
77	rez	A307		FA	1	16	B								

78	zas	X331	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,65							
79	zas	X332	FA	1	16	B	2,6	Cu	>500	0,69							
80	zas	X333	FA	1	16	B	2,7	Cu	>500	0,85							
81	zas	X334	FA	1	16	B	2,8	Cu	>500	0,78							
82	zas	X335	FA	1	16	B	2,9	Cu	>500	0,63							
83	zas	X336	FA	1	16	B	2,10	Cu	>500	0,48							
84	zas	X337	FA	1	16	B	2,11	Cu	>500	0,69							
104	zás	X338	Fj	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	21	2				0	
105	zás	X339	FA	3	20	B	4	Cu	>500	0,48							
106	zás	X340	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69							
107	zás	X341	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48							
108	rez	X342	FA	1	16	B											
109	rez	X351	FA	1	16	B											
110	zás	X352	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,95							
111	zás	X353	Fj	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	21	2				0	
112	zás	X354	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69							
113	zás	X355	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,85							
114	zás	X356	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78							
115	zás	X357	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,62							
116	zás	X358	Fj	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,59							
117	zás	X359	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69							
118	rez	X360	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,79							
119	rez	X361	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,89							
120	rez	X362	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,99							
121	rez	X363	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	1,09							
122	rez	X371	FA	3	16	B	2,6	Cu	>501	0,98							
123	rez	X372	FA	1	10	B											

Popis:		Napětí:	400 V	Umístění:	x
Onačeni:	ERS - SD1	Proud:	100A	IP:	30
Výrobce:	HOCHTIEF	ČSN:	EN 60439-3	Přívod:	25
Soustava:	TN-S	r.v.:	2009	Zs (Ω):	0,65

Údaje o obvodu															Výsledky zkoušek					Poznámka
Č.	Použití		Ochrana obvodů				Vodič		Izolační odpor	Impedance smíčky	Proud. Chránič									
	Funkce	Funkce 1	Funkce 2	FA,FU,FI, M	f.	In (A)	Char.	Průřez (mm²)			Typ	Zi (Ω)	IΔn (mA)	TΔ (ms)	Un (V)					
1	Ovládání signalizace			FA	3	2	B	1,5	CU	>500	0,69									
2	E101	OSV		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,54									
3	E102	REZ.		FA	1	10	B	rez.												
4	E102	REZ.		FA	1	10	B	rez.												
5	E150		OSV. Chodby	FA	1	10	B	rez.												
6	E151		OSV. Chodby	FA	1	10	B	rez.												
7	E152		OSV. Chodby	FA	1	10	B	rez.												
8	E153		OSV. Chodby	FA	1	10	B	rez.												
9	E154	REZ.	OSV. Chodby	FA	1	10	B	rez.												
10	E155		OSV. Chodby s Vlt. S led	FA	1	10	B	rez.												
	E135		OSV. Chodby s Vlt. S led	FA	1	10	B	rez.												
	E136		OSV. Chodby s Vlt. S led	FA	1	10	B	rez.												
14	X101	ZAS.		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,69									
15	X102	ZAS.		FA	1	10	B	1,5	CU	>500	0,62									

16	X103	ZAS.	rez.	FA	1	10	B	1,5	Cu								
17	X104	ZAS.	rez.	FA	1	10	B	1,5	Cu								
20	A101	Jedn. Čas		FA	1	6	C	1,5	Cu	>500							
21	A102		rez.	FA	1	6	C										
	A103		rez.	FA	1	10	C										
30	A111		VZT	M	1	2		2,5	Cu	>500							
32	A112		VZT	M	1	2		1,5	Cu	>500							
	A113			FA	1	4	B	1,6	Cu	>501							
	A151			FA	3	10	B	1,5	Cu	>502							
	A152			FA	3	16	B	2,5	Cu	>503							
	EPS			FA	1	6	B	1,5	Cu	>504							
38	Ovládání signalizace			FA	3	2	B	1,5	Cu	>500							
39	X201	ZAS.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500							
40	X202	ZAS.		FA	1	16	B	2,5	Cu	>500							
41	X203	ZAS.		FA	3	16	B	2,5	Cu	>500							
42	X204	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
43	X205	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
44	X206	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
46	A201	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
47	A202	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
48	A203	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
49	A204	REZ.		FA	1	16	B	rez.									
50	A205	REZ.		FA	1	10	B	rez.									
51	A211	Kam		FA	1	10	C	1,5	Cu	>500							
52	A212	kam		FA	1	10	C	1,5	Cu	>500							
60	Ovládání signalizace			FA	3	2	B	1,5	Cu	>500							
61	OS.	E301		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500							
62	OS.	E302		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500							
63	OS.	E303		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500							
64	OS.	E304		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500							

65	OS.	E305	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,74				
66	OS.	E306	FA	1	10	B	1,6	Cu	>501	0,85				
	OS.	E307	ReZz	1	10	B								
	OS.	E308	ReZz	1	10	B								
	OS.	E309	ReZz	1	10	B								
	OS.	E310	ReZz	1	10	B								
	OS.	E311	ReZz	1	10	B								
	OS.	E312	ReZz	1	10	B								
66	OS.	E350	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,87				
67	OS.	E351	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,94				
68	OS.	E352	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	1,00				
69	OS.	E353	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,96				
70	OS.	E354	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,92				
71	OS.	E355	FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,87				
72	OS.	E360	nouzové os.	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,83				
	dardo		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,92				
	dardo		FA	1	10	B	1,5	Cu	>500	0,87				
71	osuš.	A301	FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	1,20				
72	osuš.	A302	FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	1,26				
73	REZ.	A303	FA	1	16	B	1,5							
74	zas	A304	FA	1	16	B	1,5	Cu	>500	1,39				
75	rez	A305	FA	1	16	B								
76	rez	A306	FA	1	16	B								
77	rez	A307	FA	1	16	B								
78	zas	X331	FA	3	16	B	2,5	Cu	>500	0,65				
79	zas	X332	FA	1	16	B	2,6	Cu	>500	0,69				
80	zas	X333	FA	1	16	B	2,7	Cu	>500	0,85				
81	zas	X334	FA	1	16	B	2,8	Cu	>500	0,78				
82	zas	X335	FA	1	16	B	2,9	Cu	>500	0,63				
83	zas	X336	FA	1	16	B	2,10	Cu	>500	0,48				

84	zas	X337	FA	1	16	B	2,11	Cu	>500	0,69				
104	zás	X338	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	21	2	0	
105	zás	X339	FA	3	20	B	4	Cu	>500	0,48				
106	zás	X340	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
107	zás	X341	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,48				
108	rez	X342	FA	1	16	B								
109	rez	X351	FA	1	16	B								
110	zás	X352	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,95				
111	zás	X353	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	26	10	0	
112	zás	X354	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,69				
113	zás	X355	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	29	8	0	
114	zás	X356	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,78				
115	zás	X357	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	25	10	0	
116	zás	X358	Fi	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,59				
117	zás	X359	Fi	2	16/0,003		2,5	Cu	>500	0,63	22	11	0	
118	rez	X360	FA	1	16	B	2,5	Cu	>500	0,79				
119	rez	X361	FA	1	16	B								
120	rez	X362	FA	1	16	B								
121	rez	X363	FA	1	16	B								
122	rez	X371	FA	3	16	B								
123	rez	X372	FA	1	10	B								

6. Závady:

Umístění	Závada
C 607 WC ženy	chybí rámeček vypínače
C 605 WC muži	chybí rámeček vypínače
Pater noster lez	chybí kryt světla
C 420	Vadná zásuvka pod oknem označena
Studia	označit vrchní dvířka pozor el. Zařízení
ERT-4R3	Provést pospojení dvířek rozvaděče
Chodba 2 p C 1CH 2	u rosany zakryt piktogram uniku
Chodba 2 p C 1CH 2	Nouzové osvětlení vypíná po 5 min nefunkční
c 259	RADNĚ NEPŘÍPEVNĚNÁ ZASUVKA
C 1CH1 chodba	nefunkční nouzové osvětlení
C 1CH1	u rosany zakryt piktogram uniku
C CH mezanin chodba	nefunkční nouzové osvětlení
Kytky prodejna	v rozvaděči poškozen N můstek
Kytky prodejna	zásuvka znečištěná písek
rádio servis	nepřístupný rozvaděč před rozvaděčem regál u místn
ERS-OD1	E360 z nouzového osvětlení napájena kamera 0CH9
ERS-MC1	nad rozvaděčem nesvítí nouzové osvětlení Porušené protipožární prostupy

ERS-SD1 nouzové osvětlení

nefunkční

části

nouzového

osvětlení

v

suterénu

nefunkční nouzové osvětlení na schodišti

7. Zhodnocení:

Elektro instalace vzhledem ke svému stáří je ve velice dobrém stavu. Při jakých klový úpravách dbát toho aby byly provedeny odborně.

8. Celkový posudek:

**ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
V ROZSAHU REVIZE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

9. Příští doporučená revize: dle ČSN 2017 a zdravotní prostor 2016

Podpisem této revizní zprávy bere provozovatel prokazatelně na vědomí zjištěné skutečnosti v revizi uvedené.

Revizní zpráva převzata V Liberci dne 3.12.2014

Český rozhlas Praha
Oddělení energetiky
3-

Podpis objednavatele
(razítko)

Rozdělovník: Výtisk číslo 1,2-Provozovatel zařízení
Výtisk číslo 3- Revizní technik



jméno podpis RTEZ
(razítko)